# AD 2 BATTERY

Zur schnellen, staubfreien Reinigung von Kaminöfen, Pelletheizungen oder Holzkohlegrills: unser Akku-Aschesauger AD 2 Battery.




Made in Europe

18V

AKKU NICHT INBEGRIFFEN

REAL TIME TECHNOLOGY

KÄRCHER ReBoost FILTERREINIGUNG

3 × PUSH

**Bestell-Nr.** **1.348-300.0**

- Filterabreinigung, Anlehnposition
- 18-V-Akkuplattform, 14-l-Metallbehälter, 1,2-m-Schlauch
- Flammhemmender Flachfaltenfilter

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-Code** | | 4054278662060 |
| **Akku-Gerät** | | 1 |
| **Akkuplattform** | | 18-V-Akkuplattform |
| **Nennleistungsaufnahme** | **W** | 200 |
| **Saugleistung** | **W** | 45 |
| **Vakuum** | **mbar** | max. 95 |
| **Luftmenge** | **l/s** | max. 22 |
| **Behältergröße** | **l** | 14 |
| **Nennweite Zubehör** | **mm** | 35 |
| **Akkutyp** | | Lithium-Ionen-Wechselakku |
| **Spannung** | **V** | 18 |
| **Laufzeit je Akkuladung** | **min** | ca. 13 (2,5 Ah) / ca. 25 (5,0 Ah) |
| **Schallleistungspegel** | **dB(A)** | 78 |
| **Farbe** | | Schwarz |
| **Gewicht ohne Zubehör** | **kg** | 3,9 |
| **Gewicht inkl. Verpackung** | **kg** | 6 |
| **Abmessungen (L × B × H)** | **mm** | 328 × 343 × 431 |

## Lieferumfang

**Variante:** Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
**Länge Saugschlauch:** 1,2 m
**Material Saugschlauch:** Metall, ummantelt
**Grobschmutzfilter**
**Grobschmutzfilter, Material:** Metall

## Ausstattung

**Flachfaltenfilter:** Polyester, flammhemmend
**Behältermaterial:** Metall
**Filterreinigungsfunktion**
**AnlehnpositionAnlehnposition**
**Komfortabler Haltegriff am BehälterKomfortabler Haltegriff am Behälter**
**Ablagefläche für Kleinteile**

[2] Durch die Verwendung des Kärcher Filterreinigungssystems wird die Saugleistung nach fünf Saug- und Filterreinigungszyklen um bis zu 80% wiederhergestellt. Basierend auf internen Tests bei Blende 10.

AD 2 Battery, 1.348-300.0, 2026-10-30





### 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku

- Maximale Bewegungsfreiheit dank kabelloser Flexibilität.
- Real Time Technology mit LCD-Display zur Anzeige des Akkuladezustands.
- Kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Plattform.



### 1-teiliges Filtersystem (flammhemmend) mit Flachfaltenfilter und Metall-Grobschmutzfilter

- Für eine einfache Entleerung und Reinigung des Behälters ohne Schmutzkontakt.
- Höchster Komfort dank schneller Filterentnahme in nur einem Schritt.




### Flammhemmendes Material, Metallbehälter und Metallschlauch (ummantelt)

- Höchste Sicherheit beim Saugen von Asche – auch bei unsachgemäßer Anwendung.

AD 2 Battery, 1.348-300.0, 2026-10-30

# ZUBEHÖR VON AD 2 BATTERY
# 1.348-300.0


1


2


3, 5


4, 6


7


8


9


10


11

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| **SAUGER** | | | | |
| **Filter** | | | | |
| Flachfaltenfilter KFI 7420 | 1 | 6.415-953.0 | Flachfaltenfilter KFI 7420 für langanhaltende Saugleistung[2]. | ■ |
| **Düsen** | | | | |
| Extra lange Fugendüse | 2 | 2.863-307.0 | Extra lange Fugendüse (350 mm) aus flammhemmendem Material zum Aufsaugen kalter Asche. Geeignet für alle Kärcher Aschesauger aus dem Home & Garden-Bereich. | ☐ |
| **AKKUS** | | | | |
| Battery Power 18/25 | 3 | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | ☐ |
| Battery Power 18/50 | 4 | 2.445-035.0 | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | ☐ |
| Battery Power 18/25 | 5 | 2.445-100.0 | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | ☐ |
| Battery Power 18/50 | 6 | 2.445-103.0 | 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | ☐ |
| Battery Power 18/80 | 7 | 2.445-106.0 | | ☐ |
| **LADEGERÄTE** | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V | 8 | 2.445-032.0 | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden. | ☐ |
| **STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT** | | | | |
| Starter Kit Battery Power 18/25 | 9 | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform. | ☐ |
| Starter Kit Battery Power 18/50 | 10 | 2.445-063.0 | Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | ☐ |
| **AKKUS** | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 11 | 2.445-042.0 | Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz. | ☐ |

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.