LMO 2-18

Harjadeta mootori ja 32 cm lõikelaiusega manööverdatav akuga LMO 2-18 akumuruniiduk sobib ideaalselt väiksemate murupindade jaoks, mille pindala on kuni 250 m².



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Tellimuse nr.	1.445-400.0

- Murupind kuni 250 m², lõikelaius 32 cm, lõikekõrgus 25–60 mm.
- Harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm.

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529035943
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõikelaius	**cm**	32
Lõikekõrgus	**mm**	25 – 60
Lõikekõrguse reguleerimine		5x
Murukogumiskasti maht	**l**	30
Veosild		Harjadeta mootor
Kiirus	**rpm**	3500
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1)]	**m²**	max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	10,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1186 × 354 × 1026

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti

Murukoguja

Seadmed

Tera

Lükkesang, reguleeritava kõrgusega

Integreeritud kandesang

Aku täituvuse indikaator

LMO 2-18, 1.445-400.0, 2026-10-30





Võimas harjadeta mootor

- Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga



Rohukogumismahuti tõhus täitmine

- Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.



Aku täituvuse indikaator

- Murukogumismahuti klapp sulgub, kui see on täiesti täis ja vajab tühjendamist.

LMO 2-18, 1.445-400.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD LMO 2-18
1.445-400.0


1


2, 4


3, 5


6


7


8


9

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MURUNIIDUK				
Tera LMO 2-18	1	2.445-260.0	Kvaliteetsest terasest valmistatud muruniiduki tera paigaldamine LMO 2-18 akuniidukile võtab vaid mõne sammu. 32-sentimeetrise lõikelaiusega teeb see puhtaid lõikeid.	■
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	2	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery power vahetatav aku 18/50	3	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	5	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	6	2.445-106.0		☐
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	7	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	8	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	9	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.