LMO 3-18 BATTERY SET

Võimas ja manööverdatav – LMO 3-18 akukomplekt 18 V akuga muruniiduk harjadeta mootoriga ja 34 cm lõikelaiusega. Akud ja kiirlaadija kuuluvad komplekti.



18V

BATTERY INCLUDED

Tellimuse nr. **1.445-411.0**

- Murupind kuni 350 m², lõikelaius 34 cm, lõikekõrgus 25–60 mm.
- iPower, harjadeta mootor, 18 V akuplatvorm, tööaeg 28 minutit.
- 18 V aku, akulaadija, multšimiskomplekt.

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529036384
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõikelaius	**cm**	34
Lõikekõrgus	**mm**	25 – 60
Lõikekõrguse reguleerimine		5x
Murukogumiskasti maht	**l**	35
Veosild		Harjadeta mootor
Kiirus	**rpm**	3500
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Mahutavus	**Ah**	5
Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1)]	**m²**	max. 350 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	max. 28 (5,0 Ah)
Aku laadimisaeg	**min**	94 / 143
Väljundi võimsus	**A**	2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	12,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1186 × 355 × 1026

Tarne ulatus
Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Aku: 18 V / 5,0 Ah Battery Power aku (1 tk)
Laadimistarvikud: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Multšimiskomplekt
Murukoguja

Seadmed
Tera
Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
Integreeritud kandesang
Aku täituvuse indikaator

LMO 3-18 Battery Set, 1.445-411.0, 2026-10-30





Võimas harjadeta mootor

- Kõrge jõudlus ja pikem toote eluiga



iPower

- Täiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg.
- Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.



Kaks-ühes niitmissüsteem

- Lõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti.
- Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule.
- Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.

LMO 3-18 Battery Set, 1.445-411.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD LMO 3-18 BATTERY SET
1.445-411.0


1–2


3–4


5


6


7


8

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/50	1	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		■
Battery power vahetatav aku 18/25	3	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	□
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		□
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	5	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	■
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	□
Stardikomplekt Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	□
MURUNIIDUK				
Tera LMO 3-18	8	2.445-261.0	34-sentimeetrise lõikelaiusega muruniiduki tera on ideaalne valik akutoitel LMO 3-18 kasutamiseks, et tagada erakordsed lõiketulemused.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.