# AD 2 BATTERY SET

L'aspirateur à cendres sans fil AD 2 Battery Set, équipé d'une batterie de 18 V, d'une cuve en métal de 14 l et du décolmatage fiable du filtre Kärcher ReBoost, élimine les cendres sans contact avec la saleté.




Made in Europe

18V

BATTERIE INCLUSE

REAL TIME TECHNOLOGY

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE KÄRCHER ReBoost
APPUYER 3 FOIS

| Référence | 1.348-301.0 |
|---|---|

- Nettoyage du filtre, position d'appui
- Plateforme de batterie 18 V, autonomie de 13 min, cuve métallique de 14 l, flexible de 1,2 m
- Batterie 18 V, chargeur, filtre plissé plat ignifugé

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278662077 |
| **Appareil sans fil** | | 1 |
| **Plateforme de batterie** | | Plateforme de batterie 18 V |
| **Puissance nominale à l'entrée** | **W** | 200 |
| **Puissance d'aspiration** | **W** | 45 |
| **Dépression** | **mbar** | max. 95 |
| **Débit d'air** | **l/s** | max. 22 |
| **Taille de la cuve** | **l** | 14 |
| **Diamètre nominal accessoires** | **mm** | 35 |
| **Type de batterie** | | Batterie lithium-ion interchangeable |
| **Tension** | **V** | 18 |
| **Capacité** | **Ah** | 2,5 |
| **Autonomie par charge de la batterie** | **min** | env. 13 (2,5 Ah) |
| **Temps de charge de la batterie avec un chargeur standard** | **min** | 300 |
| **Courant de charge** | **A** | 0,5 |
| **Tension (raccordement secteur chargeur)** | **V** | 100 - 240 |
| **Fréquence (raccordement secteur chargeur)** | **Hz** | 50 - 60 |
| **Niveau de puissance acoustique** | **dB (A)** | 78 |
| **Couleur** | | Noir |
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 3,9 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 6,6 |

## Fourniture

**Version:** Batterie et chargeur compris

**Batterie:** Batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)

**Accessoires de recharge:** chargeur standard Battery Power 18 V (1 pièce)

**Longueur flexible d'aspiration:** 1,2 m

**Matériau flexible d'aspiration:** métal, gainé

**Filtre gros déchets**

**Filtre gros déchets, matériau:** Métal

## Équipement

**Filtre plissé plat:** Polyester, ininflammable

**Matériau de la cuve:** Métal

**Écran intelligent:** Intégré dans la batterie

**Fonction de nettoyage du filtre**

**Position de reposPosition de repos**

**Poignée confortable sur la cuvePoignée confortable sur la cuve**

**Rangement pour petites pièces**

AD 2 Battery Set, 1.348-301.0, 2026-11-06

| | | |
|---|---|---|
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 328 × 343 × 431 |

[2] L'utilisation du système de nettoyage de filtre Kärcher permet de rétablir la puissance d'aspiration jusqu'à 80 % après cinq cycles d'aspiration et de nettoyage des filtres. D'après des tests internes réalisés à une ouverture de 10.





### Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V

- Liberté de mouvement maximale grâce à une flexibilité sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour afficher l'état de charge de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.



### Système de filtre monobloc (ignifuge) avec filtre plissé plat et filtre gros déchets métallisé

- Pour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté.
- Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.




### Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)

- Sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.

AD 2 Battery Set, 1.348-301.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR AD 2 BATTERY SET
# 1.348-301.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power 18/25 | 1 | 2.445-034.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ■ |
| | 2 | 2.445-100.0 | | ■ |
| Battery Power 18/50 | 3 | 2.445-035.0 | Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| | 4 | 2.445-103.0 | | ☐ |
| Battery Power 18/80 | 5 | 2.445-106.0 | | ☐ |
| **CHARGEURS** | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 18 V | 6 | 2.445-032.0 | Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| **KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR** | | | | |
| Démarreur kit Battery Power 18/25 | 7 | 2.445-062.0 | Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| Démarreur kit Battery Power 18/50 | 8 | 2.445-063.0 | Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V. | ☐ |
| **ASPIRATEURS** | | | | |
| **Filtre** | | | | |
| Filtre plissé plat KFI 7420 | 9 | 6.415-953.0 | Filtre plissé plat KFI 7420 pour une puissance d'aspiration durable[2]. | ■ |
| **Suceurs** | | | | |
| Suceur pour fentes extra long | 10 | 2.863-307.0 | Suceur pour fentes extra long (350 mm) en matériau ignifuge pour aspirer les cendres froides. Convient à tous les aspirateurs à cendre Kärcher de la gamme Home & Garden. | ☐ |
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 11 | 2.445-042.0 | Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.