LMO 2-18 BATTERY SET

Dotée d'un moteur sans balais : la tondeuse à batterie maniable LMO 2-18 Battery Set d'une largeur de coupe de 32 cm est idéale pour les petits terrains et immédiatement prête à l'emploi grâce à la batterie et au chargeur rapide inclus dans le kit.



18V

BATTERIE INCLUSE

Référence	1.445-401.0

- Pelouse jusqu'à 250 m², largeur de coupe 32 cm, hauteur de coupe 25 à 60 mm
- Moteur sans balais, plateforme de batterie 18 V, autonomie de 28 min
- Batterie 18 V, chargeur

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529036001
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Largeur de coupe	**cm**	32
Hauteur de coupe	**mm**	25 – 60
Volume de la cuve de ramassage	**l**	30
Entraînement		Moteur sans balais
Régime	**tr/min**	3500
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	**V**	18
Capacité	**Ah**	5
Puissance par charge de batterie[1)]	**m²**	max. 250 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	**min**	max. 28
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	**min**	94 / 143
Courant de charge	**A**	2,5
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 – 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 – 60
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	10,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1186 × 354 × 1026

Fourniture

Version: Batterie et chargeur compris

Batterie: batterie rechargeable Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 pièce)

Accessoires de recharge: chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)

Bac de ramassage

Équipement

Couteaux

Guidon réglable en hauteur

Poignée intégrée

Indicateur de niveau de remplissage

LMO 2-18 Battery Set, 1.445-401.0, 2026-11-06





Puissant moteur sans balais

- Puissance élevée et durée de vie prolongée de l'appareil



Remplissage optimal du bac de ramassage

- Grâce à l'écoulement optimisé de l'air, le bac de ramassage se remplit jusqu'à 95 %. Cela permet un travail prolongé sans interruptions.



Indicateur de niveau de remplissage

- La trappe sur le bac de ramassage se ferme lorsque celui-ci est entièrement rempli et doit être vidé.

LMO 2-18 Battery Set, 1.445-401.0, 2026-11-06

ACCESSOIRES POUR LMO 2-18 BATTERY SET 1.445-401.0


1–2


3–4


5


6


7


8

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18/50	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
	2	2.445-103.0		■
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
	4	2.445-100.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	5	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	■
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 18/25	6	2.445-062.0	Kit de démarrage Battery Power 18/25 avec batterie interchangeable Battery Power 18 V/2,5 Ah à technologie temps réel innovante et chargeur rapide 18 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 18/50	7	2.445-063.0	Inclut une batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah et un chargeur rapide 18 V : le kit de démarrage Battery Power 18/50 utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
TONDEUSE				
Lame LMO 2-18	8	2.445-260.0	Quelques gestes suffisent pour installer la lame de tondeuse en acier de haute qualité sur la tondeuse à batterie LMO 2-18. Sur une largeur de coupe de 32 cm, elle assure des résultats de coupe nets.	■

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.