BR 30/1 C BP

Idéale pour un nettoyage courant et une désinfection des sols hygiéniques sur les surfaces peu étendues : l'autolaveuse aspirante compacte à batterie BR 30/1 C Bp Pack avec technologie à rouleau microfibre de Kärcher.



Made in Europe

18V

BATTERIE NON INCLUSE

REAL TIME TECHNOLOGY

Référence	1.783-054.0

- Autolaveuse aspirante à batterie, 1/0,7 l d'eau propre/sale, largeur de travail de 30 cm
- Chargeur et batterie non inclus, max. 200 m²/h
- Brosses-rouleaux en microfibre

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278659602
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	**mm**	300
Réservoir eau propre/sale	**l**	1 / 0,7
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	200
Type de batterie		Batterie lithium-ion amovible
Tension	**V**	18
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Autonomie par charge de la batterie	**min**	max. 45
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	500 - 650
Pression de contact des brosses	**g/cm²**	40
Consommation d'eau	**ml/min**	30
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	max. 55
Puissance absorbée	**W**	70
Poids total autorisé	**kg**	11
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	6,1

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus

Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)

Équipement

Système à deux réservoirs

Dimensions (L × l × h)	**mm**	340 × 305 × 1200





Excellent résultat de nettoyage

- Résultat supérieur de jusqu'à 20 % à celui d'un nettoyage manuel.
- Collecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux.
- Augmente la qualité du nettoyage et le niveau d'hygiène.



Temps de séchage rapide

- Séchage jusqu'à 60 % plus rapide par rapport à un nettoyage manuel.
- Les temps de séchage rapides réduisent les risques de dérapage dus aux sols mouillés.
- Productivité accrue et coûts réduits grâce au temps de nettoyage plus court.



Niveau d'hygiène élevé

- Collecte efficace de l'eau sale, du détergent, des gros déchets et des cheveux.
- Un processus de nettoyage hygiénique augmente la sécurité au travail.
- Moins de risques de contamination croisée et de transmission d'agents pathogènes.

BR 30/1 C Bp, 1.783-054.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR BR 30/1 C BP
1.783-054.0


1


2


3–4


5


6


7

		Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Rouleau en microfibres				
Kit de rouleaux universels, bleu	1	4.030-088.0	Pour un nettoyage humide et un entretien en douceur de tous les sols durs : le kit de 2 rouleaux microfibres non pelucheux, très absorbants et résistants de Kärcher. Lavable jusqu'à 60 °C.	■
Kit de rouleaux spécial carrelage et pierre	2	4.030-126.0	Avec des poils intégrés pour éliminer les saletés tenaces sur les sols durs résistants : le kit de 2 rouleaux spécial carrelage et pierre pour le nettoyeur de sols BR 30/1 de Kärcher. Lavable jusqu'à 60 °C.	☐
BATTERIES				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
	4	2.445-100.0		☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 18 V	5	2.445-032.0	Le chargeur rapide permet de recharger à 80 % la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah en seulement quarante-quatre minutes et convient pour toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Avec technologie temps réel via un afficheur LCD : la batterie lithium-ion Battery Power+ 18 volts surpuissante. Capacité de 3,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec surveillance de la tension et protection IPX5.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power+ 18/60	7	2.445-044.0	Chargeur rapide pour toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 V. Courant de charge : 2,5 à 6 A. Avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Faible consommation en veille. Fixation au mur.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.