PUZZI 9/1 BP

Für maximale Bewegungsfreiheit bei der fasertiefen Polsterreinigung: unser robuster Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp mit extra kurzer Polsterdüse und vielem mehr.



Made in Europe

36V

AKKU NICHT INBEGRIFFEN

Bestell-Nr. **1.101-700.0**

- 9-l-Frischwasserbehälter, exzellentes Reinigungsergebnis von Textilien, robust
- Akkugerät 36 V, robuste Membranpumpe, entnehmbarer 2-in-1-Behälter
- Polsterdüse zum Einstecken, Sprüh-/Saugschlauch 2,5 m

Technische Daten

EAN-Code		4054278680750
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Flächenleistung	**m²/h**	12 - 18
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	9 / 7
Luftmenge	**l/s**	57
Vakuum	**kPa**	15
Sprühmenge	**l/min**	0,5
Sprühdruck	**MPa**	0,16 - 0,22
Leistung Turbine	**W**	550
Leistung Pumpe	**W**	4
Aufnahmeleistung	**W**	575
Schalldruckpegel	**dB(A)**	70
Nennweite Zubehör		DN 32
Anzahl benötigter Akkus	**Stück**	1
Laufzeit je Akkuladung	**min**	Normalmodus: 35 (7,5 Ah) / Normalmodus: 27 (6,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	58 / 81
Ladestrom	**A**	6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 - 60
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	7,6

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
Sprüh-/Saugschlauch: 2,5 m
Motorschutzfilter
Frischwassersieb
Polsterdüse kurz mit Handgriff
Staufach für RM-Tabs
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser
Reinigungsmittel: RM 760 Tabs / 2 Tabs

Ausstattung

Transportsicherung des Schlauches
Integrierte Zubehöraufbewahrung

Puzzi 9/1 Bp, 1.101-700.0, 2026-11-13

Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	11,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	540 × 332 × 460





Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku

- Kabellose Bewegungsfreiheit.
- Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
- Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform.



Langlebiges, robustes Gerätedesign

- Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
- Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.



Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

- Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z.B. Fahrzeuginnenraum).
- Ergonomische Formgebung.
- Angenehmer Griff und Haptik.

Puzzi 9/1 Bp, 1.101-700.0, 2026-11-13

KÄRCHER

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP
1.101-700.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE				
Handdüsen				
Polsterdüse kurz, ergonomisch, mit integriertem Handgriff für Puzzi	1	2.885-940.0	Ideal in engen Bereichen: sehr kurze und ergonomische Polsterdüse mit integriertem Handgriff in DN 32 aus Kunststoff zur fasertiefen Reinigung mit dem Puzzi Waschsauger von Kärcher.	■
Polsterdüse zum Einstecken in Sprüh-/Saugpistole für Puzzi	2	4.130-001.0	Ideal zur Sprühextraktion in beengten Bereichen: die kompakte, 110 mm breite Polsterdüse zur Verwendung mit der Sprüh-/Saugpistole von Kärcher Puzzi-Waschsaugern.	☐
Fugendüse Puzzi, Länge 253 mm	3	4.130-010.0	Fugendüse aus Kunststoff für Puzzi-Sprühextraktionsgeräte. Die Düse kann nicht einzeln betrieben werden sondern wird in die Sprüh-/Saupistole des Puzzi eingesteckt. Ideal zur Reinigung von Polstern, Fahrzeuginnenräumen und Fahrzeugsitzen sowie auch von Fugen und Ecken. Wasserdurchfluss 1l/min	☐
Sprüh-/Saugschläuche				
Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 2,5 m	4	6.394-826.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 2,5 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	■
Sprüh-/Saugschlauch Puzzi, Länge 4 m	5	6.394-375.0	Sprüh-/Saugschlauch mit 32 mm Durchmesser und 4 m Länge. Geeignet für Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	☐
Sonstiges				
Sprüh-/Saugpistole Puzzi	6	4.130-000.0	Praktische Sprüh-/Saugpistole mit Nennweite DN 32 zur Reinigung von Polstern, textilen Flächen und Teppichen mit Polster-, Fugen- oder Bodendüsen der Puzzi-Waschsauger von Kärcher.	☐
Bodendüsen				
Teppichbodenreinigungs-Set mit Bodendüse 240 mm für Puzzi	7	4.130-007.0	Komfortables Teppichbodenreinigungsset für Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Das Set besteht aus einer flexiblen Bodendüse (240 mm), einem Sprüh-/Saugrohr sowie einem D-Handgriff.	☐
Flexible Bodendüse Puzzi, Breite 240 mm	8	4.130-008.0	Bodendüse mit flexiblem Saugbalken und transparentem Sichtfeld zur optimalen Reinigung von Teppichböden mit dem Puzzi-Waschsauger von Kärcher. Breite: 240 mm.	☐
Hartflächenadapter				
Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm	9	4.762-014.0	Hartflächenadapter für Bodendüse 240 mm.	☐
AKKUS				
Battery Power 36/50	10	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.	☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 36/50	12	2.445-065.0	Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 36/40	13	2.445-108.0	4 Ah Kapazität für erweiterte Akkulaufzeit: Der Battery Power+ 36-V-Lithium-Ionen-Akku verfügt über ein stoßfestes Kunststoffgehäuse mit IP55-Schutz und 4 LEDs zur Ladezustandsanzeige.	☐
Battery Power+ 36/80	14	2.445-110.0	8 Ah Kapazität für erweiterte Akkulaufzeit: Der Battery Power+ 36-V-Lithium-Ionen-Akku verfügt über ein stoßfestes Kunststoffgehäuse mit IP55-Schutz und 4 LEDs zur Ladezustandsanzeige.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON PUZZI 9/1 BP
1.101-700.0

15



16


17


18


19


20


21


22

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	☐
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	☐
LADEGERÄTE				
Universalladegerät Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage.	☐
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	☐
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/40	19	2.445-125.0	Starterkit Battery Power+ 36/40 mit 2 36-V/4-Ah-Akkus und einem 36-V-Schnellladegerät. Passend für alle 36-V-Geräte der Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/80	20	2.445-126.0	Starterkit Battery Power+ 36/80 mit 2 36-V/8-Ah-Akkus und einem 36-V-Schnellladegerät. Passend für alle 36-V-Geräte der Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	☐
Starter Kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	☐

☐ Mögliches Zubehör.