HGE 3-18 BATTERY SET

Inklusive Akku und Schnellladegerät: Die Heckenschere HGE 3-18 Battery Set ermöglicht dank des drehbaren Griffs und einer Schnittlänge von 50 cm komfortables Arbeiten.



18V

AKKU INBEGRIFFEN

Bestell-Nr. **1.445-611.0**

- 50 cm Schnittlänge, 22 mm Zahnabstand
- Drehbarer Handgriff, 18-V-Akkuplattform, 30 min Laufzeit
- 18-V-Akku, Ladegerät, Messerschutz, Schnittgutkehrer

Technische Daten

EAN-Code		4066529187024
Akku-Gerät		1
Akkuplattform		18-V-Akkuplattform
Schnittlänge	**cm**	50
Zahnabstand	**mm**	22
Messergeschwindigkeit	**Schnitte/min**	2450
Schneidmessertyp		Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	**V**	18
Kapazität	**Ah**	2
Leistung je Akkuladung [1]	**m²**	max. 190 (2,0 Ah)
Laufzeit je Akkuladung	**min**	max. 30 (2,0 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %	**min**	41 / 73
Ladestrom	**A**	2,5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	**V**	100 – 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	**Hz**	50 – 60
Farbe		Gelb
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	2,4
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	5,5
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	921 × 193 × 185

Lieferumfang

Variante: Akku und Ladegerät inbegriffen
Akku: 18 V / 2,0 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
Ladezubehör: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
Messerschutz
Schnittgutkehrer

Ausstattung

Handgriff: Drehbar
Sägefunktion
Führungsschutz
Aufhängeöse





Drehbarer Handgriff

- Ermöglicht komfortables Arbeiten beim Heckenschneiden. Der Handgriff ist um jeweils 90° nach links und rechts drehbar und daher für Links- und Rechtshänder geeignet.



Schnittgutkehrer

- Befördert den Heckenschnitt, der sonst in die Hecke fallen würde, bequem auf den Boden vor dem Benutzer.



Sägefunktion

- Besonders praktisch bei Hecken mit vereinzelt dickeren Ästen.

HGE 3-18 Battery Set , 1.445-611.0, 2026-11-13

ZUBEHÖR VON HGE 3-18 BATTERY SET
1.445-611.0


1


2–3


4


5


6


7

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power 18 V	1	2.445-032.0	Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.	■
AKKUS				
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
	3	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	4	2.445-106.0		☐
STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT				
Starter Kit Battery Power 18/25	5	2.445-062.0	Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
Starter Kit Battery Power 18/50	6	2.445-063.0	Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.	☐
AKKUS				
Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Mit Real Time Technology via LCD-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.