

SCHNELLLADEGERÄT BATTERY POWER+ 36/60

Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.



Bestell-Nr. 2.445-045.0

Technische Daten

EAN-Code		4054278558172
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Akkuladezeit mit Schnellladegerät		36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku: 45 min (80 %) / 76 min (100 %)
		36 V / 7,5 Ah Battery Power+-Akku: 58 min (80 %) / 92 min (100 %)
		36 V / 5,0 Ah Battery Power-Akku: 40 min (80 %) / 68 min (100 %)
Ladestrom	A	max. 6
Spannung (Netzanschluss Ladegerät)	V	100 – 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät)	Hz	50 – 60
Kabellänge	m	1,2
Farbe		Anthrazit
Gewicht	kg	0,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	192 × 137 × 82



Kompatibilität

- Lädt alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Wechselakkus.



Leistungsstarkes Schnellladegerät

- Ermöglicht kurze Ladezeiten.



Modernes, schlankes und kompaktes Gerätedesign

- Einfache Handhabung.

KOMPATIBLE GERÄTE

- BR 30/4 C Bp
- BVL 3/1 Bp
- BVL 3/1 Bp Go!Further
- BVL 5/1 Bp
- Battery Power+ 36/60
- Battery Power+ 36/75
- CV 30/2 Bp
- CVS 65/1 Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp
- K-Mop 46 Bp
- KIRA CV 50
- KM 70/25 C Bp 2SB
- KM 70/30 C Bp 2SB
- LB 930/36 Bp
- NT 22/1 Ap Bp L
- Puzzi 2/1 Bp
- Puzzi 9/1 Bp
- Puzzi 9/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp
- T 10/1 Bp Adv
- T 10/1 Bp Adv HEPA
- T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
- T 15/1 Bp Adv
- T 15/1 Bp Adv HEPA
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- BR 30/4 C Bp Pack 36/75
- K-Mop 46 Bp Pack 36/75
- K-Mop 46 Bp Pack Plus 36/75
- Starter Kit Battery Power+ 36/75
- Starter Kit Battery Power+ 36/60

ZUBEHÖR VON SCHNELLLADEGERÄT BATTERY POWER+ 36/60
2.445-045.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
AKKUS				
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	☐

☐ Mögliches Zubehör.