LVS 1/2 BP

Μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/2 Bp με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου. Ευέλικτη χρήση, ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης σε τρία στάδια, φίλτρο HEPA 13, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο για σχισμές.



Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας **1.394-112.0**

- Ασύρματο, βαθύς καθαρισμός σε υφασμάτινες επιφάνειες και σκληρά δάπεδα
- Τεχνολογία κυκλικού φίλτρου: σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Ενεργή βούρτσα δαπέδου 25 cm, ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο HEPA 13, βάση τοίχου

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529137791
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα κάδου	**l**	0,35
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	72
Ποσότητα αέρα	**l/s**	15
Ονομαστική απόδοση	**W**	350
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	220 / 22
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	eco!efficiency: περίπου 80 (5,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 28 (5,0 Ah) / eco!efficiency: περίπου 40 (2,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 14 (2,5 Ah)
Ρεύμα φόρτισης	**A**	2,5
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	3,8
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	186 × 250 × 1150

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 1 Τεμάχιο(α)

Ενεργό ακροφύσιο δαπέδου

Ακροφύσιο σχισμών

Φίλτρο προστασίας κινητήρα

Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 13

Επιτοίχια στήριξη

Εξοπλισμός

eco!efficiency









Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική

- Μοναδική τεχνολογία κυκλικού φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή στη φθορά.
- Καινοτόμο και γρήγορο: σύστημα φίλτρου εύκολο στη συντήρηση.

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

- Καθαρισμός ανάλογα με τις ανάγκες: τρία διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού.
- Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό σημείων.
- Απεριόριστη ελευθερία κινήσεων και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας χάρη στην μπαταρία 36 V.

Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.
- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.

LVS 1/2 Bp, 1.394-112.0, 2026-10-09

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ LVS 1/2 BP 1.394-112.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

KÄRCHER


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/2 BP 1.394-112.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΟ T/NT				
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 13 για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Φίλτρο HEPA 13 με βαθμό διαχωρισμού 99,5%, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Κατάλληλο για την αύξηση της ικανότητας φιλτραρίσματος και τη βελτίωση του αέρα εξαγωγής.	■
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp, 1 τμχ, 1 Τεμάχιο(α), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Το φίλτρο προστασίας κινητήρα προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από ρύπους και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών σκουπών μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp. Περιεχόμενο: 1 τεμάχιο.	■
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Crevice nozzle	3	2.885-916.0		■
ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΑΞΕΣΟΥΆΡ				
Wall bracket LVS 1/2	4	2.885-920.0		■
Adapter Flexomate LVS 1/2	5	2.885-918.0		□
Adapter LVS DN 35	6	2.885-935.0		□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT	7	2.445-030.0	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	□
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	8	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	□
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	9	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	□
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 2,5Ah *EU	10	2.445-064.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/25, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 2,5Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Για όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher.	□
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	11	2.445-065.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power +36/25	12	2.445-107.0		□
Battery Power 36/40	13	2.445-108.0		□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/2 BP 1.394-112.0


15


16


17

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 18/25	16	2.445-124.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/40	17	2.445-125.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα