HV 1/1 BP CS PACK, AKU JA LAADIJA KOMPLEKTIS

Akutoitel käsitolmuimeja HV 1/1 Bp Cs: võimas, mitmekülgne, kerge ja tänu lisatarvikute komplektile, kandesangale ja painduvale imivoolikule sobib ideaalselt paigaldustöödel tekkiva mustuse eemaldamiseks.



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

18V

BATTERY INCLUDED

Tellimuse nr.	1.394-261.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278636382
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Konteineri maht	**l**	0,9
Helirõhutase	**dB(A)**	70
Õhuvoolu hulk	**l/s**	33
Vaakum	**mbar / kPa**	47 / 4,7
Standardne nimilaius		ID 35
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Mahutavus	**Ah**	2,5
Vaja minevate akude arv	**tk.**	1
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	Režiim eco!efficiency: max. 29 (2,5 Ah) / Tugev režiim: max. 22 (2,5 Ah) / Režiim eco!efficiency: max. 42 (3,0 Ah) / Tugev režiim: max. 25 (3,0 Ah)
Aku laadimisaeg	**min**	44 / 83
Väljundi võimsus	**A**	2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	1,8
Kaal, sh pakend	**kg**	4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	313 × 115 × 315

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Imemisvooliku pikkus: 0,5 m
Imemisvooliku tüüp: Laineline imemisvoolik
Pragude puhastamise otsik
Imemishari
Kassettfilter: Paber
Eelfilter
Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
Laadimistarvikud: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Kanderihm

Seadmed

Režiim eco!efficiency





Suur filtriala ja tõhus turbiin

- Suurepärane puhastustulemus kõikidel pindadel



Kompaktne, väike kaal ja lihtne kasutus

- Võimaldab tööd teha kõikides suundades (360° kasutus).



Meie tõhus eco!efficiency režiim

- Säästab energiat ja pikendab aku kasutusiga
- Vähendab töömüra.

HV 1/1 Bp Cs Pack, aku ja laadija komplektis, 1.394-261.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES HV 1/1 BP CS PACK, AKU JA LAADIJA KOMPLEKTIS

1.394-261.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid

eco!Mode (energiasäästurežiim)

KÄRCHER


LISATARVIKUD HV 1/1 BP CS PACK, AKU JA LAADIJA KOMPLEKTIS 1.394-261.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	1	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	■
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	2	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	■
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	3	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	□
PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter paberist				
Kassettfilter	4	6.414-034.0	Paberist ja plastist valmistatud kassettfilter. Ideaalne Kärcheri akutoitel kuivtolmuimejale HV 1/1 Bp. Tänu eelfiltrile on filter pika kasutuseaga, seda on lihtne puhastada ja vahetada.	■
FILTER T/NT				
Väljalaske õhufilter				
Eelfilter, 1 tk., HV 1/1	5	5.745-094.0	Võimas eelfilter Kärcheri akutoitel kuivtolmuimejale HV 1/1 Bp. Kaitseb kassettfiltrit suurema mustuse eest. Väga lihtne puhastada.	■
IMEMISOTSIKUD				
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak	6	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	■
Imemisharjad				
Imemishari	7	2.889-221.0	Naturaalsetest hobusejõhvidest harjastega imemishari NW 35.	■
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Põrandaotsak	8	2.889-220.0	Kõrgekvaliteetne põrandaotsak sobib Kärcheri akutoitel kuivtolmuimejale HV 1/1 Bp. Vaipade ja kõvade pindade puhastamiseks. Laius: 220 mm. Nominaallaius: DN 35.	□
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 35, 90 mm	9	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	□
Mööbliotsikud				
Upholstery nozzle complete NW35	10	6.905-998.3		□
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with cone connection				
Veniv imivoolik	11	2.889-222.0	Painduv imivoolik (NW 35) Kärcheri püstisele akutoitel tolmuimejale HV 1/1 Bp. Pikkus: 0,5 meetrit.	■
LISATARVIKUD KUIVTOLMUIMEJATELE				
Kanderihm	12	2.889-268.0	Reguleeritav ergonoomiline kanderihm sobib Kärcheri akutoitel kuivtolmuimejale HV 1/1 Bp. Muudab seadme kasutamise ja transportimise mugavamaks.	■
Set hand nozzle	13	2.889-361.0		□
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	14	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HV 1/1 BP CS PACK, AKU JA LAADIJA KOMPLEKTIS 1.394-261.0


15


16


17


18

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKULAADIJAD				
Universaalne akulaadija Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Universaalne laadimisüksus Battery Power+ koos tööoleku LED-indikaatoritega kõikide Kärcheri Battery Power ja Battery Power+ 18 V ja 36 V liitiumioonakude laadimiseks. Seinakinnitusega.	☐
Kiirlaadija Battery Power+ 18/60	16	2.445-044.0	Kiirlaadija kõikidele Kärcheri 18 V Battery Power ja Kärcher Battery Power+ liitiumioonakudele. 6 A laadimisvool. Tööoleku LED-indikaator. Väike elektritarbimine ooterežiimis. Seinakinnitusega.	☐
STARDIKOMPLEKT				
Starter kit Battery Power+ 18/30	17	2.445-072.0	Stardikomplekti Battery Power+ 18/30 Starter Kit kuulub 18 V kiirlaadija ning laadijaga ühilduvat 2 uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/3,0 Ah akut.	☐
IMEMISTORUD				
Imemistorud plastikust				
Imitoru komplekt	18	2.889-218.0	Plastmassist imitoru komplekt, NW 35, hall, 2-osaline, kumbki osa 0,5 m.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.