HGE 3-18

Pööratava käepideme ja praktilise hekipühkimise tarvikuga juhtmevaba hekilõikur HGE 3-18 (lõikepikkus 50 cm) on loodud mugavaks, turvaliseks ja täpseks tööks.



18V

BATTERY NOT INCLUDED

Tellimuse nr. **1.445-610.0**

- 50 cm lõikepikkus, 22 mm hammaste vahe
- Pööratav käepide, 18 V akuplatvorm
- Terakaitse, hekipühkija lisatarvik

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529187017
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõike pikkus	**cm**	50
Hammaste asetus	**mm**	22
Tera kiirus	**cuts/min**	2450
Lõiketera tüüp		laseriga lõigatud, teemantteritatud
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1]	**m²**	max. 230 (2,5 Ah) / max. 460 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	2,4
Kaal, sh pakend	**kg**	4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	921 × 193 × 185

Tarne ulatus
Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Tera kaitse
Hekilõikur

Seadmed
Käepide: pööratav
Sae funktsioon
Juhtkaitse
Riputusaas hoiustamiseks

HGE 3-18, 1.445-610.0, 2026-10-30





Pööratav tagumine käepide

- Loodud mugavuseks hekkide pügamisel. Käepidet saab pöörata 90° vasakule või paremale, muutes selle sobivaks nii vasaku- kui ka paremakäelistele kasutajatele.



Hekilõikur

- Pühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.



Sae funktsioon

- Eriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.

HGE 3-18, 1.445-610.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HGE 3-18
1.445-610.0


1, 3


2, 4


5


6


7


8


9

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/25	1	2.445-034.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery power vahetatav aku 18/50	2	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery Power 18/25	3	2.445-100.0		☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	6	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	7	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	8	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	9	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.