HGE 3-18 BATTERY SET

Komplektis on aku ja kiirlaadija: hekilõikuriga HGE 3-18 Battery Set on tänu pööratavale käepidemele ja 50 cm lõikepikkusele mugav töötada.



18V

BATTERY INCLUDED

Tellimuse nr. **1.445-611.0**

- 50 cm lõikepikkus, 22 mm hammaste vahe
- Pööratav käepide, 18 V akuplatvorm, 30 min tööaeg
- 18 V aku, akulaadija, terakaitse, hekipühkija lisatarvik

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529187024
Akutoitel seade		1
Aku platvorm		18 V akuplatvorm
Lõike pikkus	**cm**	50
Hammaste asetus	**mm**	22
Tera kiirus	**cuts/min**	2450
Lõiketera tüüp		laseriga lõigatud, teemantteritatud
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Pinge	**V**	18
Mahutavus	**Ah**	2
Jõudlus ühe akulaadimise kohta[1)]	**m²**	max. 190 (2.0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	**min**	max. 30 (2.0 Ah)
Aku laadimisaeg	**min**	41 / 73
Väljundi võimsus	**A**	2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50 – 60
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	2,4
Kaal, sh pakend	**kg**	5,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	921 × 193 × 185

Tarne ulatus
Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
Aku: 18 V / 2.0 Ah Battery Power aku (1 tk)
Laadimistarvikud: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
Tera kaitse
Hekilõikur

Seadmed
Käepide: pööratav
Sae funktsioon
Juhtkaitse
Riputusaas hoiustamiseks

HGE 3-18 BATTERY SET, 1.445-611.0, 2026-10-30





Pööratav tagumine käepide

- Loodud mugavuseks hekkide pügamisel. Käepidet saab pöörata 90° vasakule või paremale, muutes selle sobivaks nii vasaku- kui ka paremakäelistele kasutajatele.



Hekilõikur

- Pühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.



Sae funktsioon

- Eriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.

HGE 3-18 BATTERY SET, 1.445-611.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD HGE 3-18 BATTERY SET
1.445-611.0


1


2–3


4


5


6


7

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power 18V	1	2.445-032.0	Kiirlaadija laeb Kärcheri 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatava aku 80%-ni ainult 44 minutiga ja seda saab kasutada kõikide 18 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi akude laadimiseks.	■
AKUD				
Battery power vahetatav aku 18/50	2	2.445-035.0	Uuendusliku reaalajatehnoloogiaga 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kasutamiseks kõikidel 18 V Battery Power akuplatvormi seadmetel.	☐
Battery Power 18/50	3	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	4	2.445-106.0		☐
AKUD JA AKULAADIJAD				
Stardikomplekt Battery Power 18/25	5	2.445-062.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/25 Starter Kit, kuhu kuulub 18 V/2,5 Ah Battery Power vahetatav reaalajatehnoloogiaga Kärcheri aku ja 18 V kiirlaadija. Kõikidele seadmetele, mis kasutavad Kärcheri 18 V akut.	☐
Stardikomplekt Battery Power 18/50	6	2.445-063.0	Komplekti kuulub 18 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku ja 18 V kiirlaadija: Kärcheri stardikomplekt Battery Power 18/50 Starter Kit sobib kasutamiseks kõikide Kärcheri 18 V akudega seadmetega.	☐
AKUD				
Aku Battery Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Reaalajatehnoloogiaga Real Time Technology, mida saab jälgida LCD-ekraanilt: väga võimas 18 V liitiumioonaku Battery Power+. Tänu 3,0 Ah mahtuvusele on aku tööiga väga pikk. Pinge jälgimise funktsioon ja IPX5 kaitse.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.