# PUZZI 9/1 BP

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage des capitonnages jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp avec suceur fauteuil ultra court et bien plus encore.




Made in Europe

BATTERIE NON INCLUSE

**Référence** **1.101-700.0**

- Réservoir d'eau propre de 9 l, excellent résultat de nettoyage sur les textiles, robuste
- Appareil à batterie 36 V, pompe à membrane robuste, réservoir 2 en 1 amovible
- Suceur fauteuil à insérer, flexible d'injection-extraction 2,5 m

| Caractéristiques techniques | | |
|---|---|---|
| **Code EAN** | | 4054278680750 |
| **Plateforme de batterie** | | Plateforme de batterie 36 V |
| **Rendement surfacique** | **m²/h** | 12 - 18 |
| **Réservoir eau propre/sale** | **l** | 9 / 7 |
| **Débit d'air** | **l/s** | 57 |
| **Dépression** | **kPa** | 15 |
| **Débit d'injection** | **l/min** | 0,5 |
| **Pression d'injection** | **MPa** | 0,16 - 0,22 |
| **Puissance turbine** | **W** | 550 |
| **Puissance pompe** | **W** | 4 |
| **Puissance absorbée** | **W** | 575 |
| **Niveau de pression acoustique** | **dB (A)** | 70 |
| **Diamètre nominal accessoires** | | DN 32 |
| **Nombre de batteries nécessaires** | **Pièce(s)** | 1 |
| **Autonomie par charge de la batterie** | **min** | Mode normal : 35 (7,5 Ah) / Mode normal : 27 (6,0 Ah) |
| **Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %** | **min** | 58 / 81 |
| **Courant de charge** | **A** | 6 |
| **Tension (raccordement secteur chargeur)** | **V** | 100 - 240 |
| **Fréquence (raccordement secteur chargeur)** | **Hz** | 50 - 60 |
| **Couleur** | | Anthracite |

| Fourniture |
|---|
| **Version:** Batterie et chargeur non inclus |
| **Flexible d'injection/d'aspiration:** 2,5 m |
| **Filtre de protection du moteur** |
| **tamis à eau propre** |
| **Suceur pour meubles court avec poignée** |
| **Compartiment pour détergent en tablettes** |
| **Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale** |
| **Détergents:** Tablettes RM 760 / 2 Pastilles |

| Équipement |
|---|
| **Protection pour le transport du flexible** |
| **Rangement des accessoires intégré** |

Puzzi 9/1 Bp, 1.101-700.0, 2026-11-06

| | | |
|---|---|---|
| **Poids sans accessoires** | **kg** | 7,6 |
| **Poids emballage inclus** | **kg** | 11,2 |
| **Dimensions (L × l × h)** | **mm** | 540 × 332 × 460 |






### Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.



### Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.



### Suceur pour meubles ergonomique et ultra court

- Optimal pour les lieux d'utilisation très exigus (par ex. habitacle).
- Forme ergonomique.
- Poignée et toucher agréables.

Puzzi 9/1 Bp, 1.101-700.0, 2026-11-06

KÄRCHER

# ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP
# 1.101-700.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO** | | | | |
| **Suceurs à main** | | | | |
| Suceur pour meubles court, ergonomique, avec poignée intégrée pour Puzzi | 1 | 2.885-940.0 | Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher. | ■ |
| Suceur fauteuil à insérer dans le pistolet injecteur-extracteur pour Puzzi | 2 | 4.130-001.0 | Idéal pour l'injection-extraction dans les espaces étroits : le suceur fauteuil compact, d'une largeur de 110 mm, à utiliser avec le pistolet injecteur-extracteur des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher. | ☐ |
| Suceur pour fentes Puzzi, longueur 253 mm | 3 | 4.130-010.0 | Suceur pour fentes en plastique pour les appareils d'injection-extraction Puzzi. Le suceur ne peut pas être utilisé seul, mais doit être inséré dans le pistolet de pulvérisation/aspiration du Puzzi. Idéal pour nettoyer les meubles rembourrés, les habitacles et les sièges de véhicules, ainsi que les joints et les coins. Débit d'eau 1 l/min | ☐ |
| **Flexibles d'injection/d'extraction** | | | | |
| Flexible d'injection/d'extraction Puzzi, longueur 2,5 m | 4 | 6.394-826.0 | Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. | ■ |
| Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m Puzzi | 5 | 6.394-375.0 | Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. | ☐ |
| **Divers** | | | | |
| Pistolet d'injection/d'extraction Puzzi DN 32 | 6 | 4.130-000.0 | Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher. | ☐ |
| **Suceurs sol** | | | | |
| Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi | 7 | 4.130-007.0 | Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D. | ☐ |
| Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 240 mm | 8 | 4.130-008.0 | Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm. | ☐ |
| **Adaptateur surfaces dures** | | | | |
| Adaptateur de surface dure 240 mm | 9 | 4.762-014.0 | Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm. | ☐ |
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power 36/50 | 10 | 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | ☐ |
| **CHARGEURS** | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 11 | 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | ☐ |
| **KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR** | | | | |
| Démarreur kit Battery Power 36/50 | 12 | 2.445-065.0 | Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | ☐ |
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power+ 36/40 | 13 | 2.445-108.0 | Capacité de 4 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED. | ☐ |
| Battery Power+ 36/80 | 14 | 2.445-110.0 | Capacité de 8 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED. | ☐ |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

# ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP
# 1.101-700.0

15



16


17


18


19


20


21


22

| | | Référence | Descriptif | |
|---|---|---|---|---|
| **BATTERIES** | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 15 | 2.445-043.0 | Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités. | ☐ |
| Battery Power+ 36/60 | 16 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | ☐ |
| **CHARGEURS** | | | | |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36 | 17 | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur. | ☐ |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 18 | 2.445-045.0 | Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | ☐ |
| **KIT DE DÉMARRAGE** | | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/40 | 19 | 2.445-125.0 | Kit de démarrage Battery Power+ 36/40 avec 2 batteries 36 V/4 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+. | ☐ |
| Starter kit Battery Power+ 36/80 | 20 | 2.445-126.0 | Kit de démarrage Battery Power+ 36/80 avec 2 batteries 36 V/8 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+. | ☐ |
| Démarreur kit Battery Power+ 36/75 | 21 | 2.445-070.0 | Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V. | ☐ |
| Démarreur kit Battery Power+ 36/60 | 22 | 2.445-071.0 | Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant. | ☐ |

☐ Accessoires optionnels.