PUZZI 9/1 BP ADV

Pour une liberté de mouvement maximale lors d'un nettoyage jusqu'au cœur des fibres : notre injecteur-extracteur sans fil et robuste Puzzi 9/1 Bp Adv avec suceur fauteuil et suceur pour sol.



Made in Europe

BATTERIE NON INCLUSE

Référence **1.101-702.0**

- Réservoir d'eau propre de 9 l, excellent résultat de nettoyage sur les textiles, robuste
- Appareil à batterie 36 V, pompe à membrane robuste, réservoir 2 en 1 amovible
- Suceur moquettes 240 mm, suceur fauteuil à insérer, flexible d'injection-extraction 2,5 m

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278681221
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Rendement surfacique	**m²/h**	12 - 18
Réservoir eau propre/sale	**l**	9 / 7
Débit d'air	**l/s**	57
Dépression	**kPa**	15
Débit d'injection	**l/min**	0,5
Pression d'injection	**MPa**	0,16 - 0,22
Puissance turbine	**W**	550
Puissance pompe	**W**	4
Puissance absorbée	**W**	575
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	70
Diamètre nominal accessoires		DN 32
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Autonomie par charge de la batterie	**min**	35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 %	**min**	58 / 81
Courant de charge	**A**	6
Tension (raccordement secteur chargeur)	**V**	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	**Hz**	50 - 60
Couleur		Anthracite

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection/d'aspiration: 2,5 m
Tube injecteur/d'aspiration: 1 Pièce(s) / 700 mm / Métal
Filtre de protection du moteur
tamis à eau propre
Suceur fauteuil
Compartiment pour détergent en tablettes
Réservoir 2 en 1 amovible pour l'eau propre/l'eau sale
Détergents: Tablettes RM 760 / 2 Pastilles
Pistolet d'injection/d'extraction

Équipement

Protection pour le transport du flexible
Rangement des accessoires intégré

Puzzi 9/1 Bp Adv, 1.101-702.0, 2026-10-30

Poids sans accessoires	**kg**	7,6
Poids emballage inclus	**kg**	13
Dimensions (L × l × h)	**mm**	540 × 332 × 460





Puissante batterie Battery Power+ 36 V

- Liberté de mouvement sans fil.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V.



Design durable et robuste de l'appareil

- Longue durée de vie garantissant une rentabilité élevée.
- Pompe à membrane robuste et résistante.
- Deux grands boutons pour un actionnement confortable à la main ou au pied.



Kit complet pour le nettoyage des moquettes

- Raclette d'aspiration souple pour un angle d'aspiration optimal et un séchage parfait.
- Suceur pour sol d'une largeur de 240 mm avec tube injecteur/extracteur intégré.
- Deuxième poignée ergonomique pour plus de confort d'utilisation.

Puzzi 9/1 Bp Adv, 1.101-702.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP ADV
1.101-702.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Pistolet d'injection/d'extraction Puzzi DN 32	1	4.130-000.0	Pistolet d'injection/d'extraction pratique en diamètre nominal DN 32 pour le nettoyage des capitonnages, des surfaces textiles et des moquettes à l'aide des suceurs pour meubles, pour fentes ou pour sol des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher.	■
Tube d'injection/d'extraction Puzzi, longueur 775 mm	2	4.025-004.0	Tube d'injection/d'extraction d'une longueur de 775 mm pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Le tube est idéal pour le nettoyage des moquettes à l'aide du suceur pour sol souple.	■
Manche en D pour tube injecteur/extracteur Puzzi	3	4.321-001.0	Idéal pour un nettoyage des moquettes à 2 mains en tout confort avec les injecteurs-extracteurs Puzzi. Le manche en D pour gauchers et droitiers se fixe directement sur le tube d'injection/d'extraction en diamètre nominal DN 32.	■
Suceurs sol				
Suceur pour sol souple Puzzi, largeur 240 mm	4	4.130-008.0	Suceur pour sol doté d'un suceur d'aspiration souple et d'une zone transparente pour un nettoyage optimal des moquettes à l'aide de l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher. Largeur : 240 mm.	■
Kit de nettoyage des moquettes avec suceur pour sol de 240 mm pour Puzzi	5	4.130-007.0	Kit de nettoyage des moquettes pratique pour les injecteurs/extracteurs Puzzi de Kärcher. Ce kit se compose d'un suceur pour sol souple (240 mm), d'un tube d'injection/d'extraction ainsi que d'un manche en D.	☐
Suceurs à main				
Suceur fauteuil à insérer dans le pistolet injecteur-extracteur pour Puzzi	6	4.130-001.0	Idéal pour l'injection-extraction dans les espaces étroits : le suceur fauteuil compact, d'une largeur de 110 mm, à utiliser avec le pistolet injecteur-extracteur des injecteurs-extracteurs Puzzi de Kärcher.	■
Upholstery nozzle short Puzzi	7	2.885-940.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher.	☐
Suceur pour fentes Puzzi, longueur 253 mm	8	4.130-010.0	Suceur pour fentes robuste en plastique pour les appareils d'injection-extraction Puzzi. Idéal pour nettoyer les meubles rembourrés, les habitacles et les sièges de véhicules, ainsi que les joints et les coins. Longueur : 253 mm.	☐
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction Puzzi, longueur 2,5 m	9	6.394-826.0	Flexible d'injection/d'extraction de 2,5 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Flexible d'injection/d'extraction de 4,0 m Puzzi	10	6.394-375.0	Flexible d'injection/d'extraction de 32 mm de diamètre et de 4 m de longueur. Compatible avec l'injecteur/extracteur Puzzi de Kärcher.	☐
Adaptateur surfaces dures				
Adaptateur de surface dure 240 mm	11	4.762-014.0	Adaptateur de surface dure pour buse de sol 240 mm.	☐
BATTERIES				
Battery Power 36/50	12	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	13	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/50	14	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 9/1 BP ADV
1.101-702.0

15



16


17


18


19


20

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	☐
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐

☐ Accessoires optionnels.