

PUZZI 2/1 BP

Liberté de mouvement maximale pour un détachage en profondeur des textiles de tout type : appareil d'injection-extraction sans fil mobile et performant doté d'une batterie 36 V avec suceur fauteuil ergonomique.




Référence 1.101-750.0

- Réservoir d'eau propre de 2 l, excellent résultat de nettoyage sur les textiles, compact
- Appareil à batterie 36 V, technologie performante de la pompe et du moteur
- Suceur fauteuil court et ergonomique, flexible d'injection-extraction 1,9 m

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529097996
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Réservoir eau propre/sale	l	1,7 / 2,9
Débit d'air	l/s	16
Dépression	kPa	16
Débit d'injection	ml/min	350
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance turbine	W	350
Puissance pompe	W	4
Puissance absorbée	W	350
Niveau de pression acoustique	dB (A)	72
Diamètre nominal accessoires		DN 30
Nombre de batteries nécessaires	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode normal : 46 (7,5 Ah) / Mode normal : 37 (6,0 Ah)
Courant de charge	A	6
Tension (raccordement secteur chargeur)	V	100 - 240
Fréquence (raccordement secteur chargeur)	Hz	50 - 60
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids emballage inclus	kg	5,4
Dimensions (L x l x h)	mm	410 x 235 x 250

Fourniture	
Version:	Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection/d'aspiration:	1,9 m
Suceur pour meubles court avec poignée	
Réservoir à eau fraîche	
Réservoir à eau sale	
Détergents:	RM 764 N / 125 ml
Équipement	
Protection pour le transport du flexible	
Rangement des accessoires intégré	
Embout de buse:	Suceur fauteuil / orange



Performance de nettoyage exceptionnelle

- Excellent nettoyage avec effet avant-après indéniable.
- Puissance de réaspiration exceptionnelle grâce à une dépression élevée.
- Pulvérisation d'injection extrêmement fine et uniforme du suceur fauteuil.



Design compact et mobilité accrue

- Également idéal pour les zones étroites ou difficiles d'accès.
- Liberté de mouvement sans fil et utilisation flexible.
- Se range partout grâce à son format compact.



Qualité professionnelle : particulièrement robuste et durable

- Turbine efficace avec une durée de vie de 1 000 heures.
- Pompe à membrane très robuste et résistante.
- Suceur fauteuil compact, ultra court et résistant.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 2/1 BP

1.101-750.0




		Référence	Descriptif	
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Suceurs à main				
Upholstery nozzle short PuZZi	1	2.885-940.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur PuZZi de Kärcher.	■
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction pour PuZZi 2/1 Bp, longueur 1,9 m	2	2.885-913.0	Flexible d'injection/d'extraction d'une longueur de 1,9 m pour l'injecteur-extracteur sans fil PuZZi 2/1 Bp de Kärcher. Adapté uniquement à l'utilisation avec le suceur pour meubles court et ergonomique PuZZi Professional.	■
BATTERIES				
Battery Power 36/25	3	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
Battery Power 36/50	4	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	5	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrreur kit Battery Power 36/25	6	2.445-064.0	Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
Démarrreur kit Battery Power 36/50	7	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
BATTERIES				
Battery Power+ 36/25	8	2.445-107.0	Capacité de 2,5 Ah pour une autonomie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V s'illustre par un boîtier robuste, résistant aux chocs (IP55) et 4 LED pour indiquer le niveau de charge.	□
Battery Power+ 36/40	9	2.445-108.0	Capacité de 4 Ah pour une autonomie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V s'illustre par un boîtier robuste, résistant aux chocs (IP55) et 4 LED pour indiquer le niveau de charge.	□
Battery Power+ 36/80	10	2.445-110.0	Capacité de 8 Ah pour une autonomie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V s'illustre par un boîtier robuste, résistant aux chocs (IP55) et 4 LED pour indiquer le niveau de charge.	□
Battery Power+ 36/75	11	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via affichage LCD et protection contre les surintensités.	□
Battery Power+ 36/60	12	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via affichage LCD et surveillance de la tension.	□
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	13	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	14	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 2/1 BP

1.101-750.0



		Référence	Descriptif	
KIT DE DÉMARRAGE				
Kit de démarrage Battery Power+ 36/25	15	2.445-124.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/25 avec 2 batteries 36 V/2,5 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/40	16	2.445-125.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/40 avec 2 batteries 36 V/4 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	17	2.445-126.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/80 avec 2 batteries 36 V/8 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐

☐ Accessoires optionnels.