LVS 1/2 BP

Aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp doté d'une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique. Polyvalent, puissance d'aspiration réglable sur 3 niveaux, filtre HEPA 13, suceur pour sols et suceur pour fentes.



BATTERIE NON INCLUSE

Référence **1.394-112.0**

- Puissance de nettoyage sans fil et nettoyage en profondeur des surfaces textiles et des sols durs
- Technologie de filtre cyclonique : puissance d'aspiration élevée et constante
- Suceur pour sol actif 25 cm, suceur pour fentes, filtre HEPA 13, support mural

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529137791
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Volume de la cuve	**l**	0,35
Matériau de la cuve		Plastique
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	72
Débit d'air	**l/s**	15
Puissance nominale	**W**	350
Dépression	**mbar / kPa**	220 / 22
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Autonomie par charge de la batterie	**min**	Eco!Mode : env. 80 (5,0 Ah) / Mode Power : env. 28 (5,0 Ah) / Eco!Mode : env. 40 (2,5 Ah) / Mode Power : env. 14 (2,5 Ah)
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	2
Poids emballage inclus	**kg**	3,8
Dimensions (L × l × h)	**mm**	186 × 250 × 1150

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus
Nombre de tubes d'aspiration: 1 Pièce(s)
Suceur pour sol actif
Suceur pour fentes
Filtre de protection du moteur
Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
Support mural

Équipement

Mode eco!efficiency









Qualité Professional pour les tâches de nettoyage exigeantes

- Technologie unique de filtre cyclonique pour une puissance d'aspiration élevée et constante.
- Moteur EC sans charbons pour une longue durée de vie et une résistance élevée à l'usure.
- Innovant, il permet de gagner du temps : système de filtration facile à entretenir.

Performance de nettoyage exceptionnelle

- Nettoyage adapté aux besoins : 3 différents modes de nettoyage au choix.
- Élimine efficacement la poussière et la saleté sur toutes les surfaces. Parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques.
- Liberté de mouvement illimitée et fonctionnement sur batterie longue durée grâce à la batterie 36 V.

Filtre HEPA 13 hautes performances

- Pour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé de 99,95 % permettant de retenir les particules les plus fines.
- Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.

LVS 1/2 Bp, 1.394-112.0, 2026-11-06

ASPECTS DURABLES DE LVS 1/2 BP
1.394-112.0

Aspects durables de Beyond Cleaning

eco!Mode (mode d'économie d'énergie)


ACCESSOIRES POUR LVS 1/2 BP
1.394-112.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
HEPA Filter				
Filtre HEPA 13 LVS 1/1 Bp et LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Filtre HEPA 13 certifié selon la norme DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour augmenter la capacité filtrante et améliorer la qualité de l'air expulsé.	■
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 1 Pièce(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Le filtre de protection du moteur protège efficacement le moteur contre les salissures et permet de prolonger la durée de vie des aspirateurs poussières sans fil LVS 1/1 Bp et LVS 1/2 Bp. Contenu : 1 unité.	■
SUCEURS				
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 32, plastique, longueur 225 mm, pour LVS 1/2 Bp	3	2.885-916.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 32, il est possible d'aspirer rapidement en profondeur les fentes et les coins. Longueur : 225 mm. Convient pour l'aspirateur poussières sans fil LVS 1/2 Bp.	■
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Support mural pour LVS 1/2 Bp	4	2.885-920.0	Le support mural permet de ranger l'aspirateur poussières sans fil LVS 1/2 Bp de manière pratique, sûre et confortable et de garder l'appareil toujours à portée de main.	■
Support FlexoMate pour LVS 1/2 Bp	5	2.885-918.0	Le support pour le chariot de nettoyage FlexoMate permet de ranger l'aspirateur poussières sans fil LVS 1/2 Bp de manière pratique, sûre et confortable et de garder l'appareil toujours à portée de main.	☐
Adaptateur pour les accessoires en DN 35 pour LVS 1/2 Bp	6	2.885-935.0	Adaptateur en plastique pour l'utilisation d'accessoires en DN 35 sur aspirateur poussières sans fil LVS 1/2 Bp.	☐
BATTERIES				
Battery Power 36/25	7	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
Battery Power 36/50	8	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	9	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/25	10	2.445-064.0	Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 36/50	11	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 36/25	12	2.445-107.0	Capacité de 2,5 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs LED de niveau de charge.	☐
Battery Power+ 36/40	13	2.445-108.0	Capacité de 4 Ah pour une autonomie de la batterie prolongée : la batterie lithium-ion Battery Power+ 36 V est dotée d'un boîtier en plastique résistant aux chocs, d'un indice de protection IP55 et de 4 indicateurs de niveau de charge à LED.	☐
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR LVS 1/2 BP
1.394-112.0


15


16


17

		Référence	Descriptif	
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Kit de démarrage Battery Power+ 36/25	16	2.445-124.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/25 avec 2 batteries 36 V/2,5 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/40	17	2.445-125.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/40 avec 2 batteries 36 V/4 Ah et un chargeur rapide 36 V. Compatible avec tous les appareils 36 V de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power et Battery Power+.	☐

☐ Accessoires optionnels.