LBL 4 BATTERY

Puissant et mobile : le souffleur de feuilles sans fil 36 V doté d'un réglage de puissance à 2 niveaux atteint une vitesse d'air maximale de 250 km/h et offre une prise en main ergonomique.



BATTERIE NON INCLUSE

Référence **1.445-150.0**

- Vitesse de l'air 250 km/h, réglage de la vitesse, 2 niveaux de puissance
- Plateforme de batterie 36 V
- Buse plate amovible

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278459899
Appareil sans fil		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Vitesse d'air	**km/h**	max. 250
Débit d'air	**m^3/h**	330
Réglage de la vitesse		oui
Niveaux de vitesse		2
Type de batterie		Batterie lithium-ion interchangeable
Tension	**V**	36
Puissance par charge de batterie	**m^2**	max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	**min**	max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	**kg**	2,2
Poids emballage inclus	**kg**	3,3
Dimensions (L × l × h)	**mm**	975 × 170 × 305

Fourniture

Version: Batterie et chargeur non inclus

Tube de soufflage

Buse plate avec grattoir





Tube de soufflage

- Élimination puissante des feuilles et salissures tout autour de la maison et dans le garage.



Buse plate amovible

- Pour un nettoyage précis et ponctuel. Il est par exemple possible de souffler les feuilles sur un tas.



Bord racleur intégré

- Les feuilles mouillées et la saleté tassée peuvent être décollées avec le bord de raclage.

LBL 4 Battery, 1.445-150.0, 2026-10-30

ACCESSOIRES POUR LBL 4 BATTERY
1.445-150.0


1


2


3


4


5


6

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 36/25	1	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
Battery Power 36/50	2	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	3	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/25	4	2.445-064.0	Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 36/50	5	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 36/60	6	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐

☐ Accessoires optionnels.