LVS 1/2 BP

LVS 1/2 Bp akumuliatorinis sauso valymo dulkių siurblys išsiskiria puikia siurbimo galia dėl cikloninio filtro technologijos. Universalus naudojimas, trijų pakopų reguliuojama siurbimo galia, HEPA 13 filtras, grindų antgalis ir plyšių antgalis.



BATTERY NOT INCLUDED

Užsakymo Nr. **1.394-112.0**

- Belaidis, kruopštus tekstilinių paviršių ir kietų grindų valymas
- Cikloninio filtro technologija: nuolatinė didelė siurbimo galia
- Aktyvus grindų antgalis (25 cm), plyšių antgalis, HEPA 13 filtras, sieninis laikiklis

Techniniai parametrai

EAN kodas		4066529137791
Akumuliatorių platforma		36 V akumuliatorių platforma
Konteinerio talpa	**l**	0,35
Talpos medžiaga		Plastikas
Garso lygis	**dB(A)**	72
Oro srautas	**l/s**	15
Įvertintas našumas	**W**	350
Vakuumas	**mbar / kPa**	220 / 22
Reikalingų akumuliatorių skaičius	**Piece(s)**	1
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu	**min**	eco!efficiency režimas: approx. 80 (5.0 Ah) / Power rėžimas approx. 28 (5.0 Ah) / eco!efficiency režimas: approx. 40 (2.5 Ah) / Power rėžimas approx. 14 (2.5 Ah)
Įkrovimo srovė	**A**	2,5
Spalva		Antracitas
Svoris (be priedų)	**kg**	2
Svoris (su pakuote)	**kg**	3,8
Matmenys (I × P × A)	**mm**	186 × 250 × 1150

Standartinė komplektacija

Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją

Prailginimo vamzdelių skaičius: 1 Piece(s)

Elektra varomas antgalis

Plyšių antgalis

Variklio apsaugos filtras

HEPA filtras: HEPA 13 filtras

Montuojamas prie sienos

Standartiniai priedai

eco!efficiency režimas

LVS 1/2 Bp, 1.394-112.0, 2026-10-09





Profesionali kokybė: ypač tvirtas ir ilgaamžis

- Unikali cikloninio filtro technologija, užtikrinanti nuolatinę didelę siurbimo galią.
- Bešepetėlinis EC variklis užtikrina ilgą tarnavimo laiką ir didelį atsparumą nusidėvėjimui.
- Inovatyvi ir laiką taupanti, lengvai prižiūrima filtro sistema.



Puikus valymo efektyvumas

- Valymas tiksliai pagal poreikius: galima rinktis iš trijų skirtingų valymo režimų.
- Veiksmingai pašalina dulkes ir nešvarumus nuo visų paviršių. Puikiai tinka atskiroms purvinoms vietoms valyti.
- Neribota judėjimo laisvė ir ilgas veikimas dėl 36 V akumuliatoriaus.



Labai efektyvus HEPA-13 filtras

- Užtikrina aukščiausius saugos standartus higieniškai jautriose vietose
- Aukštas filtravimo ir 99,95% atskyrimo laipsnis sulaiko mažas daleles.
- Sertifikuota pagal bandymo standartą DIN EN 1822: 2019.

LVS 1/2 Bp. 1.394-112.0, 2026-10-09

TVARUMO ASPEKTAI, SUSIJĘ SU LVS 1/2 BP 1.394-112.0

„Beyond Cleaning“ tvarumo aspektai

„eco!Mode“ (energijos taupymo režimas)


PRIEDAI LVS 1/2 BP
1.394-112.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
FILTRAS T/NT				
HEPA Filter				
HEPA filtras	1	2.885-914.0	HEPA 13 filtras užtikrina 99,5 % išvalymo laipsnį ir yra sertifikuotas pagal bandymų standartą DIN EN 1822:2019. Padidina filtravimo efektyvumą ir pagerina išmetamo oro kokybę.	■
Išeinančiojo oro filtras				
Filtras, 1 Piece(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Variklio apsauginis filtras patikimai saugo variklį nuo purvo ir prailgina LVS 1/1 Bp ir LVS 1/2 Bp akumuliatorinių sauso valymo dulkių siurblių tarnavimo laiką. Pakuotėje yra 1 vnt.	■
SIURBIMO ANTGALIAI				
Siauri antgaliai				
Plyšių antgalis	3	2.885-916.0	DN 32 plastikinis plyšių antgalis, kurį naudojant galima greitai ir kruopščiai išsiurbti kampus ir tarpus. Ilgis 225 mm. Tinka LVS 1/1 Bp akumuliatoriniam sauso valymo dulkių siurbliui.	■
KITI SAUSŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PRIEDAI				
Sieninis laikiklis LVS 1/2	4	2.885-920.0	Sieninis laikiklis suteikia galimybę saugoti akumuliatorinį sauso valymo dulkių siurblį LVS 1/2 praktiškai, taupant erdvę ir saugiai ir užtikrina, kad įrenginys visada būtų paruoštas naudoti.	■
Laikiklis „FlexoMate“ LVS 1/2	5	2.885-918.0	Laikiklis „FlexoMate“ valymo vežimėliui suteikia galimybę praktiškai, saugiai ir patogiai saugoti LVS 1/2 Bp akumuliatorinį sauso valymo dulkių siurblį ir užtikrina, kad įrenginys visada būtų paruoštas naudoti.	☐
Adapteris priedams, LVS 1/2 Bp, DN 35	6	2.885-935.0	Plastikinis adapteris, skirtas DN 35 priedams naudoti su akumuliatoriniu dulkių siurbliu LVS 1/2 Bp.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power keičiama baterija 36/25	7	2.445-030.0	36 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
Battery Power keičiama baterija 36/50	8	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.	☐
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Baterijos įkroviklis 36 V	9	2.445-033.0	Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.	☐
AKUMULIATORIŲ IR ĮKROVIKLIŲ RINKINIAI				
Rinkinys Battery Power 36/25	10	2.445-064.0	Battery Power 36/25 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis kroviklis. Tinka visiems Karcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
Rinkinys Battery Power 36/50	11	2.445-065.0	Battery Power 36/50 rinkinys, kurį sudaro 36 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius ir 36 V greitasis kroviklis. Tinka visiems Karcher 36 V akumuliatorių platformos įrenginiams.	☐
AKUMULIATORIAI				
Battery Power +36/25	12	2.445-107.0		☐
Battery Power 36/40	13	2.445-108.0		☐
Akumuliatorius "Battery Power+ 36/60"	14	2.042-022.0	Ypač galingas "Battery Power+" sistemos 36 V ličio jonų 6.0 Ah talpos akumuliatorius ilgalaikiam darbui. Su inovatyvia realaus laiko technologija, LCD ekranu, bei įtampos stebėjimu.	☐

■ ☐ Turimi priedai

PRIEDAI LVS 1/2 BP
1.394-112.0


15


16


17

		Užsakymo Nr.	Aprašymas	
AKUMULIATORIŲ KROVIKLIAI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Universalus įkrovimo blokas „Battery Power “ su LED veikimo būsenos indikatoriumi, skirtas įkrauti visas 18 ir 36 V „Kärcher Battery Power“ ir „Kärcher Battery Power “ ličio jonų baterijas. Ptogiai montuojamas ant sienos.	☐
RINKINIAI				
Starter kit Battery Power+ 18/25	16	2.445-124.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/40	17	2.445-125.0		☐

☐ Turimi priedai