

CV 30/2 BP ADV

Automatische vloerdetectie, borstelreinigingsfunctie en geringe bodemvrijheid: de CV 30/2 Bp Adv is de eerste accu-aangedreven borstelstofzuiger voor tapijten en harde oppervlakken.



Bestelnr.

1.023-206.0

- 300 mm reinigingsbreedte, voor tapijt/harde oppervlakken, lage bodemvrijheid
- 36 V accugereedschap, vloerdetectie, borstelreinigingsfunctie
- Kierenzuigmond, meubelzuigmond, oppervlaktezuigmond, rolborstel

Technische gegevens

EAN Code		4054278878218
Battery platform		36 V Battery platform
Vacuüm	mbar / kPa	187 / 18,7
Luchtverplaatsing	l/s	34
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	420
Geluidsniveau	dB(A)	64
Tankinhoud	l	3
Werkbreedte	cm	30
Aantal vereiste batterijen	Stuk(s)	1
Prestatie per batterijlading	m²	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	min	eco-efficiency-stand: max. 50 (6,0 Ah) / Power mode: max. 32 (6,0 Ah) / eco-efficiency-stand: max. 67 (7,5 Ah) / Power mode: max. 47 (7,5 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	min	44 / 68
Spanning (voeding voor batterijlader)	V	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	Hz	50 - 60
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,5
Gewicht (incl. doos)	kg	9,4
Afmetingen (l x b x h)	mm	260 x 310 x 1150

Inbegrepen in de levering

- Variant: Batterij en lader niet inbegrepen
- Aantal filterzakken: 1 Stuk(s)
- Plintenzuigmond
- Bekledingszuigmond
- Oppervlakte zuigmond
- Hardheid rolborstel: middelzacht
- Aantal rolborstels: 1 Stuk(s)
- Kleur rolborstel: zwart
- Uitneembare zuigbuis
- Uittrekbare zuigslang

Uitrustung

- Materiaal filterzak: Vlies



Automatische vloerdetectie

- Automatische aanpassing van de reinigingsprestaties aan het betreffende oppervlak.
- Uitstekende reinigingsresultaten op textiel en harde vloeren.



Rolborstel zelfreinigende functie met voetschakelaar

- Haren die door de borstel worden opgepikt, worden gescheiden en gestofzuigd.
- Snelle, effectieve reiniging van de rolborstel zonder deze te verwijderen.
- Contactloze en daardoor bijzonder hygiënische reiniging van de rolborstel.



Veelzijdige accessoires

- Flexibel mondstuk voor het reinigen van vloeren, op kasten en voor werkzaamheden boven het hoofd.
- Praktisch bekledingsmondstuk en plintenzuigmond.

DUURZAAMHEIDSASPECTEN VAN CV 30/2 BP ADV

1.023-206.0

Duurzaamheidsaspecten van Beyond Cleaning
eco!Mode (energiebesparende modus)

TOEBEHOREN VOOR CV 30/2 BP ADV 1.023-206.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Afvoerluchtfilter				
Motorbeschermfilter, 1 Stuk(s), CV 30/2 Bp	1	2.889-393.0	Motorbeschermfilter voor rechtopstaande borstelstofzuiger. Het vervangbare vlies voorkomt dat vuildeeltjes de motor binnendringen en moet worden vervangen bij sterke vervuiling.	■
HEPA Filter				
Accessories filter HEPA	2	2.889-342.0	Verhoogt filtercapaciteit & verbetert uitblaaslucht: Hoogeffectief HEPA 14-filter met 99,995% afscheidingsgraad, gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019.	□
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	3	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
Bekledingszuigmondzen				
SPROEIER	4	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	■
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Set hand nozzle	5	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	■
Accessories holder	6	2.889-406.0	Handige accessoirehouder voor de snoerloze vacuümborstel CV 30/2 Bp in DN 35. Geschikt voor het veilig opbergen van maximaal twee accessoires tijdens en na het schoonmaken.	□
OVERIG TOEBEHOREN VOOR RECHTOPSTAANDE TAPIJTBORSTELZUIGERS				
Roller brush cpl.	7	4.762-644.3	Zachte rolborstel met zwarte standaardborstelharen van polyamide, lengte 255 mm. Voor alle CV 30/2 Bp accu-aangedreven staande borstelstofzuigers van Kärcher.	□
BATTERIJEN				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	8	2.445-031.0	De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	□
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 36V batterij	9	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	□
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	10	2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-platform.	□
BATTERIJEN				
Battery Power 36/40	11	2.445-108.0	Een capaciteit van 7,5 Ah voor lange werktijd: de nieuwe Battery Power+ 36 V Li-ion is krachtig, met Real Time tech op LCD en bescherming tegen overspanning.	□
Battery Power+ 36/80	12	2.445-110.0		□
Battery Power+ 36/75	13	2.445-043.0		□
Battery Power+ 36/60	14	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR CV 30/2 BP ADV 1.023-206.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	15	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	☐
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	16	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Li-ion batterijen van Kärcher Battery Power en Power+ 36 V met max. 6 A. Snellader met LED-indicator, eenvoudig aan de muur te monteren.	☐
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/40	17	2.445-125.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/80	18	2.445-126.0		☐
Starter kit Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor alle 36 V Battery Power+ machines. Inclusief 2x 36 V/6,0 Ah batterijen en een 36 V snellader.	☐
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), CV 30/2 Bp	21	2.889-357.0	Scheurvaste 3-laagse vliesfilterzakken van stofklasse M voor de Kärcher-accuborstelstofzuigers CV 30/2 Bp. Inhoud: 10 stuks.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren