AD 2 BATTERY SET

De AD 2 Accuset, een draadloze aszuiger met een 18V-accu, een metalen opvangbak van 14 liter en een betrouwbaar Kärcher ReBoost-filter, verwijdert as zonder in contact te komen met vuil.



Made in Europe

18V

BATTERY INCLUDED

REAL TIME TECHNOLOGY

KÄRCHER ReBoost FILTER CLEANING

3 × PUSH

Bestelnr.	1.348-301.0

- Filterreiniging, kantelpositie
- 18V-accuplatform, 13 minuten looptijd, 14 liter metalen container, 1,2 meter slang
- 18V-accu, acculader, vlamvertragend plat geplooid filter

Technische gegevens		
EAN Code		4054278662077
Batterij aangedreven apparaat		1
Battery platform		18 V Battery platform
Nominaal ingangsvermogen	**W**	200
Zuigvermogen	**W**	45
Vacuüm	**mbar**	max. 95
Luchtverplaatsing	**l/s**	max. 22
Capaciteit van de tank	**l**	14
ID standaard toebehoren	**mm**	35
Batterij type		Lithium-Ion batterij
Stroomsoort	**V**	18
Capaciteit	**Ah**	2,5
Werktijd per batterijlading	**min**	Ongev. 13 (2,5 Ah)
Laadtijd met de standaard lader	**min**	300
Laadstroom	**A**	0,5
Spanning (voeding voor batterijlader)	**V**	100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader)	**Hz**	50 - 60
Geluidsvermogensniveau	**dB(A)**	78
Kleur		zwart
Gewicht zonder toebehoren	**kg**	3,9
Gewicht (incl. doos)	**kg**	6,6
Afmetingen (l × b × h)	**mm**	328 × 343 × 431

Inbegrepen in de levering
Variant: Batterij en lader inbegrepen
Batterij: 18 V / 2.5 Ah batterij Battery Power (1 st.)
Laadaccessoires: 18 V Battery Power standaard lader (1 st.)
Lengte zuigslang: 1,2 m
Materiaal zuigslang: Metaal, gecoat
Grofvuilfilter
Grofvuilfilter, materiaal: metaal

Uitrusting
Vlakfilter: Polyester, vlambestendig
Materiaal van de tank: metaal
Intelligent display: Geïntegreerd in de batterij
Filterreinigingsfunctie
Steunpositie voor de zuigslangSteunpositie voor de zuigslang
Comfortabele handgreep en reservoirComfortabele handgreep en reservoir
Opbergruimte voor kleine onderdelen

AD 2 Battery Set, 1.348-301.0, 2026-11-06

[2] Door gebruik te maken van het Kärcher filterreinigingssysteem wordt de zuigkracht na vijf stofzuig- en filterreinigingscycli tot 80% hersteld. Gebaseerd op interne tests bij een opening van 10 mm.





18 V Kärcher Battery Power verwisselbare batterij

- Maximale bewegingsvrijheid dankzij snoerloze flexibiliteit.
- Real-time technologie met LCD-display voor het weergeven van de batterij-oplaadstatus in minuten.
- Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher batterijplatform.



1-delig filtersysteem (vlamvertragend) met plat geplooid filter en metalen grofvuilfilter.

- Om het reservoir gemakkelijk te kunnen leegmaken en schoonmaken zonder in contact te komen met het vuil.
- Zeer hoge graad aan comfort dankzij de snelle verwijdering van de filter in één enkele stap.



Vlambestendig materiaal, een metalen reservoir en een metalen slang (opgevijzeld)

- Maximale veiligheid bij het opzuigen van as – ook bij oneigenlijk gebruik.

AD 2 Battery Set, 1.348-301.0, 2026-11-06

TOEBEHOREN VOOR AD 2 BATTERY SET
1.348-301.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		■
Batterij 18 V / 5,0 Ah	3	2.445-035.0	De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Kärcher batterijplatform.	☐
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		☐
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		☐
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 18V batterij	6	2.445-032.0	Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader	7	2.445-062.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader	8	2.445-063.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
STOFZUIGERS				
Filters				
Filter AD Combizuiger As&Stof	9	6.415-953.0	Plat geplooid filter KFI 7420 voor langdurige zuigkracht[2].	■
Spuitstukken				
Plintenzuigmond extra lang	10	2.863-307.0	Extra lange kierenzuigmond (350 mm) van vlamvertragend materiaal voor het opzuigen van koude as. Geschikt voor alle Kärcher asstofzuigers uit het Home & Garden assortiment.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power+ 18/30	11	2.445-042.0	Met Real Time Technologie via LCD-scherm: krachtige Battery Power+ 18 V lithium-ion batterij. Lange looptijden dankzij de capaciteit van 3,0 Ah. Met spanningsbewaking en IPX5 bescherming.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren