

AD 2 BATTERY SET *EU

Aspirador de cinzas AD 2 a bateria, potente e de longa duração, com alta potência de sucção constante graças à função ReBoost integrada para limpeza do filtro. Ideal para limpar lareiras e churrasqueiras.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



KÄRCHER ReBoost FILTER CLEANING



Referência

1.348-301.0

- Limpeza do filtro, posição de descanso, armazenamento do cabo
- Plataforma de bateria de 18 V, autonomia de 13 minutos, reservatório metálico de 14 litros, mangueira de 1,2 m.
- Bateria de 18 V, carregador de bateria, filtro plano plissado resistente a chamas

Dados técnicos

Código de barras (EAN)	4054278662077	
Dispositivo alimentado por bateria	1	
Plataforma de baterias	Plataforma de bateria de 18 V	
Potência de entrada nominal	W	200
Poder de sucção	W	45
Vácuo	mbar	máx. 95
Fluxo de ar	L/s	máx. 22
Capacidade do contêiner	L	14
Dimensões nominais do acessório	mm	35
Tipo de Bateria	Bateria intercambiável de íon-lítio	
Tensão	V	18
Capacidade	Ah	2,5
Autonomia por carga de bateria	min	aprox. 13 (2,5 Ah)
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão	min	300
Corrente de carregamento	A	0,5
Fonte de alimentação para carregador de bateria	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Nível de potência sonora	dB(A)	78
Cor	preto	
Peso sem acessórios	kg	3,9
Peso, incluindo embalagem	kg	6,6
Medidas (CxLxA)	mm	328 × 343 × 431

Equipamento

Versões	Bateria e carregador incluídos	
Bateria	Bateria de alimentação de 18 V / 2,5 Ah (1 unidade)	
Carregador de bateria	Carregador padrão para bateria de 18 V (1 unidade)	
Comprimento da mangueira de sucção	m	1,2
Material da mangueira de sucção	metal, revestido	
Filtro plissado plano	peç	1 Poliéster, resistente à chama
Filtro de sujeira grossa	■	
Filtro de sujeira grossa, material	Metal	
Material do recipiente	Metal	
Visor inteligente	integrado na bateria	
Função de limpeza do filtro	■	
Posição inclinada para a mangueira de sucção	■■	
Alça confortável no recipiente	■■	
Espaço para guardar peças pequenas	■■	
■ Incluído no fornecimento.	■■	
	■	



Bateria intercambiável Kärcher Battery Power de 18 V

- Máxima liberdade de movimentos graças à flexibilidade sem fios.
- Tecnologia em tempo real com visor LCD para exibir o estado de carregamento da bateria.
- Compatível com todos os dispositivos da plataforma de alimentação por bateria Kärcher de 18 V.



Tecnologia de limpeza de filtros Kärcher ReBoost - limpeza do filtro com o toque de um botão


- Limpeza potente do filtro com o toque de um botão.
- Para uma potência de sucção consistentemente alta e grandes volumes de sujeira.



Sistema de filtragem de peça única (resistente a chamas) com filtro plano plissado robusto e filtro metálico para partículas grossas.

- Com filtro plano plissado robusto e filtro metálico para partículas maiores.
- Para esvaziar e limpar o recipiente facilmente, sem entrar em contato com a sujeira.
- Nível de conforto extremamente elevado graças à remoção rápida do filtro em apenas uma etapa.

ACESSÓRIOS PARA AD 2 BATTERY SET *EU
1.348-301.0



		Referência	Descrição	
ASPIRADORES				
Filtros				
Filtro plissado plano KFI 7420	1	6.415-953.0	Filtro robusto e dobrável, específico para aspiradores de pó e cinzas. Para uma limpeza duradoura.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bicos				
Bocal para fendas extra longo	2	2.863-307.0	Bocal extra longo para frestas (350 mm) feito de material resistente a chamas para aspirar cinzas frias. Adequado para todos os aspiradores de cinzas e pó da linha Kärcher Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
BATERIAS				
Potência da bateria+ 18/30	3	2.445-042.0	Com tecnologia em tempo real exibida em uma tela LCD: bateria de ion-lítio de 18 volts de alta potência. Longa autonomia graças à capacidade de 3,0 Ah. Com monitoramento de voltagem e proteção IPX5.	<input type="checkbox"/>

Incluído no fornecimento.
 Acessórios a considerar
 Agentes de limpeza.