

BVL 3/1 BP

Curățare în spații înguste: Aspiratorul tip rucsac BVL 3/1 Bp, ultra-ușor, puternic și alimentat cu baterie se remarcă prin materialul său robust EPP și raportul excelent calitate-preț.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



ecoefficiency



BRUSHLESS

Cod de comandă.

1.394-300.0

- Aparat cu acumulator de 36 V, motor EC fără perii, mod ecoefficiency.

Date tehnice

Cod EAN		4054278975191
Platforma bateriei.		Platformă baterie 36 V
Capacitate container	l	3
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	65
Debit aer	l/s	35,4
Performanță evaluată	W	350
Vacuum	mbar / kPa	189 / 18,9
Diametru nominal standard		ID 35
Numărul de baterii necesare.	Bucată	1
Performanță per încărcare a bateriei	m²	approx. 120 (5,0 Ah) / approx. 130 (6,0 Ah) Mod ecoefficiency: max. 52 (5,0 Ah) / Mod de alimentare: max. 31 (5,0 Ah) / Mod ecoefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mod de alimentare: max. 41 (7,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei.	min	
Curent de încărcare.	A	2,5
Culoarea		Negru
Greutate fără accesorii	kg	4,1
Greutate cu ambalaj	kg	5,6
Dimensiuni (L x l x i)	mm	220 x 317 x 450

Pachet de livrare

Varianta: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse

Lungime furtun de aspirare: 1 m

Tip furtun de aspirare: cu cot

Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer

Țeavă de aspirare telescopică: 615 - 1007 mm

Tub de aspirație telescopic, material: Aluminu

Duză podea comutabilă

Duza pentru spații înguste

Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată

Material sac de filtrare: Pâslă

Filtru de protecție a motorului

Dotare

Mod ecoefficiency

Cadru de transport



Aspirator fara fir ultra-usor

- Fabricat din PPE extrem de ușor și inovator (polipropilenă expandată).
- Permite lucrul ergonomic.
- Permite transportul fără efort.



PPE inovator (polipropilena expandata)

- Deosebit de robust și extrem de durabil.
- Foarte ușor
- Extrem de ecologic, deoarece este 100% reciclabil.



Ergonomic

- cadru de transport deuter® extrem de confortabil chiar și atunci când este utilizat pentru perioade mai lungi de lucru.
- Panoul de comandă de pe centura hamului permite controlul și monitorizarea comodă a tuturor funcțiilor.
- Furtunul de aspirație poate fi conectat diferit pentru persoanele dreapta și stângaci.

INFORMAȚII PRIVIND SUSTENABILITATEA DE LA BVL 3/1 BP 1.394-300.0



Caracteristici de sustenabilitate

eco!Mode (Mod de economisire a energiei)

ACCESORII PENTRU BVL 3/1 BP

1.394-300.0



		Cod de comandă.		
COTURI				
Cot din plastic				
Cot electroconductor ambalat N	1	2.889-148.0	Cot ergonomic pentru noul sistem cu inel. Cu glisor pentru controlul fluxului de aer, cu design antistatic.	■
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duză combinată înlocuibilă 272 mm, DN 35	2	6.907-496.0	Duză combinată înlocuibilă (272 mm), din plastic. Cu placă de bază din oțel inoxidabil, dispozitiv pentru ridicarea periilor 6.905-417.0 și adaptor DN 35.	■
Duză de parchet ambalată D360 NW35	3	2.889-196.0	Duză pentru parchet cu rază mare de acțiune.	□
Duză de parchet ambalată D300 NW35	4	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	5	2.889-360.0		□
Aircraft nozzle	6	4.130-062.0		□
Duze pentru spații înguste				
Duză pentru rosturi DN 35	7	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	■
Duze pentru tapiterii				
Duza pentru tapiterie NW35	8	6.905-998.3		□
Perii de aspirare				
Pensula de aspirare diametru35	9	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativa (DN 35) cu peri naturali (par de vaca). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV si NT.	□
Duze turbo				
Duza podea turbo diametru 35/32	10	2.860-277.0		□
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din metal				
Telescopic suction tube alu packaged DN3	11	2.862-011.0		■
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Suction hose packaged NW35 1,0m	12	2.889-346.0		■
ACUMULATORI				
Acumulator 36 V / 5,0 Ah	13	2.445-031.0	Acumulatorul de 36 V / 5.0 Ah, cu tehnologie inovatoare în timp real, inclusiv afișaj LCD pentru starea bateriei. Potrivit pentru toate dispozitivele Kärcher cu platforma de 36 V.	□
ÎNCĂRCĂTOARE ACUMULATORI				
Încărcător rapid pentru acumulator de 36 V	14	2.445-033.0	Cu încărcătorul rapid, bateria înlocuibilă de 36 V / 2,5 Ah poate fi încărcată pana la 80% în doar 48 de minute. De asemenea, este compatibil cu toate celelalte baterii Kärcher de 36 V.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BVL 3/1 BP 1.394-300.0



		Cod de comandă.		
SET ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE				
Starter kit Battery Power 36/50	15	2.445-065.0	Setul include acumulator de 36 V/5.0 Ah cu tehnologie inovatoare în timp real și încărcător rapid de 36 V. Compatibil cu toate aparatele Kärcher din platforma de 36 V.	☐
ASPIRATOARE				
Duze				
Duză pentru spații înguste, extra lungă și flexibilă	16	2.863-374.0	Duză flexibilă pentru spații înguste, ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile din locuință, subsol, atelier, mașină etc., compatibilă cu aspiratoarele umed-uscate și aparatele de curățare prin injecție-extracție Kärcher Home & Garden.	☐
ACUMULATORI				
Battery Power+ 36/75 *Int	17	2.445-043.0	Capacitatea de 7,5 Ah garantează timpi lungi de funcționare pentru încărcătorul rapid Battery Power+ acumulator litiu-ion de 36 V. Extrem de puternic, cu tehnologia Real Time prin intermediul afișajului LCD și protecție la supracurent.	☐
Battery Power+ 36/60 *Int	18	2.042-022.0	Încărcătorul rapid Battery Power extrem de puternic + acumulator litiu-ion de 36 V cu o capacitate de 6,0 Ah, pentru o durată lungă de funcționare. Cu tehnologia inovatoare Real Time prin intermediul afișajului LCD și monitorizare a tensiunii.	☐
ÎNCĂRCĂTOARE				
Universal charger Battery Power+ 18-36	19	2.445-054.0		☐
Încărcător rapid Battery Power+ 36/60	20	2.445-045.0	Încărcați toți acumulatorii Kärcher Battery Power de 36 V și încărcătorul rapid Kärcher Battery Power+ acumulator litiu-ion cu max. 6 A curent de încărcare; încărcător rapid cu indicator cu LED-uri pentru starea de funcționare. Montare facilă pe perete.	☐
STARTER KIT				
Set de început Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Starter Kit Battery Power+ 36/75 cu 2 acumulatori de 36 V/7,5 Ah și încărcător rapid de 36 V pentru acumulatorul nostru Kärcher Battery Power de 36 V și acumulatorul Kärcher Battery Power+ platforma de aparate alimentate cu acumulatori.	☐
Set de început Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Acumulator Kärcher Battery Power+ Starter Kit 36/60 pentru toate aparatele din platforma de acumulatori + acumulator Kärcher Battery Power de 36 V. Include la livrare: 2x acumulator de 36 V/6,0 Ah și încărcătorul rapid compatibil de 36 V.	☐
KITURI DUZE				
Set duze: duză spații înguste, duză tapițerie, perie aspirare, ID 35	23	2.860-116.0	Setul de duze pentru toate aspiratoarele NT cu accesorii DN 35 include instrument pentru rosturi, instrument de tapițerie, perie rotundă (x3)	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
Adaptor nou la vechi DN 35	24	2.889-312.0	Adaptor pentru conectarea furtunurilor noului sistem accesoriu pentru aspiratoarele uscate-umede și uscate la cotelile sau furtunurile de prelungire ale sistemului vechi. Pentru lățimea nominală DN 35.	☐
ALTE ACCESORII ASPIRATOARE USCATE				
Set hand nozzle	25	2.889-361.0		☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 10 Bucată, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-335.0	Saci cu filtru din lana, rezistenți la rupere, pliați în 3, clasa de praf M. Standard pentru T 7/1. Continut: × 10.	☐
Pungi pentru filtru din material textil, 300 Bucată, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-336.0	Sac cu filtru din lana, pliați în 3, rezistent la rupere, clasa de praf M/pachet consumator la scara largă	☐
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Coș filtrant principal				
Cos filtrant permanent principal, BVL	28	2.889-348.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU BVL 3/1 BP
1.394-300.0



		Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru HEPA				
Accessories filter HEPA	29	2.889-342.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.