BD 70/90 R CLASSIC BP *KAP

Máy chà sàn ngồi lái dễ dàng vận hành với bệ bước thấp, mâm chà sàn 70cm cùng thùng chứa lên đến 85 lít



EASY HANDLING

Mã đặt hàng	1.161-485.0

- Dễ dàng sử dụng
- Mâm chà và thanh hút bằng nhôm chắc chắn.
- Tiết kiệm năng lượng với chế độ eco!Mode.

Thông số kỹ thuật

		4066529133168
Loại truyền động		Pin Ắc-quy
Động cơ dẫn động		Động cơ dẫn động
Bề rộng vận hành của bàn chải	cm	70
Bề rộng vận hành thanh hút	cm	85
Bình nước sạch/bẩn	l	85 / 85
Hiệu suất diện tích lý thuyết	m²/h	Tối đa 4200
Hiệu suất diện tích thực tế	m²/h	2940
Pin Ắc-quy	V	24
Thời gian sử dụng pin	h	Tối đa 3
Thời gian sạc pin	h	khoảng 8
Tốc độ di chuyển	km/h	Tối đa 6
Khả năng leo dốc	%	10
Tốc độ bàn chải	rpm	140
Trọng lượng chưa gắn phụ kiện	Kg	188
Kích thước (D × R × C)	mm	1435 × 740 × 1146

Thiết bị cần được tư vấn chuyên sâu

Phạm vi cung cấp

Bàn chải đĩa: 2 Unit

Thanh hút cong

thanh hút đúc bằng nhôm mạnh mẽ

Thiết bị

Bộ truyền động dạng kéo

Ngắt nước tự động

Van Solenoid

Hệ thống bình kép

đèn chiếu sáng ban ngày tiêu chuẩn

Loại lưỡi hút: Linatex®

Ý nghĩa màu sắc và khái niệm vận hành của Karcher





Chổi cao su mạnh mẽ được làm từ nhôm đúc

- Với lưỡi hút Linatex® chống rách, lâu dài cho kết quả hút bụi tuyệt vời.
- Thay thế lưỡi hút nhanh chóng và đơn giản.
- Chuyển đổi khi tiếp xúc với tường, do đó tránh hư hỏng.



Vận hành đơn giản

- Các ký hiệu tự giải thích và bảng điều khiển rõ ràng.
- Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng.
- Các bộ phận điều khiển đơn giản, được mã hóa màu vàng giúp máy dễ sử dụng.



Thiết kế mỏng, nhỏ gọn

- Thiết bị cực kì dễ di chuyển.
- Nhìn rõ các bề mặt cần làm sạch.
- Dễ vận chuyển.


BD 70/90 R Classic Bp *KAP, 1.161-485.0, 2026-10-30


KÄRCHER

PHỤ KIỆN CHO BD 70/90 R CLASSIC BP *KAP
1.161-485.0


1



2


3


4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Mã đặt hàng		
ĐỆM ĐĨA/ BĂNG DÁN ĐỘNG ĐỆM				
Pad kim cương				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", Mềm, Xanh lá, 356 mm, 2 Unit	1	6.944-026.0		☐
Pads melamine				
Pad Mê-la-min, 356 mm, 2 Unit	2	6.371-021.0	Bộ pad Melamine với đường kính 356 mm cho máy chà sàn liên hợp B 60 W, B 80 W, B 95 RS và B 90 R của chúng tôi với đầu bàn chải đĩa D 65 của chúng tôi. Để làm sạch hiệu quả các bề mặt vi xốp.	☐
ĐẦU BÀN CHẢI				
Brush-head R65	3	2.763-046.0		☐
PHỤ KIỆN KHÁC CHO BR/ BD				
Phụ kiện làm sạch trong nhà				
Bộ điều hợp Homebase	4	5.035-488.0	Chốt cho các móc và kẹp khác nhau trên máy.	☐
Giá đựng bộ lau Homebase	5	4.039-271.0	Giá đỡ cây lau cho phép bạn mang theo cây lau nhà trên máy. Dễ dàng gắn vào, sử dụng thuận tiện.	☐
Bộ móc đa năng	6	4.070-075.0	Bộ dụng cụ móc và bộ chuyển đổi để gắn vào máy chà sàn liên hợp Home Base của Kärcher. Lý tưởng để tiết kiệm không gian lưu trữ các ống mềm (ví dụ: bộ phụ kiện hút phun) trên máy.	☐
Móc đôi	7	6.980-077.0	Móc đôi để gắn túi đựng rác, ... vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Giữ tay cầm màu xám	8	6.980-078.0	Kẹp lau để gắn cây lau nhà vào máy. Chỉ để sử dụng với bộ điều hợp Homebase 5.035-488.0.	☐
Hộp đựng chai	9	6.980-080.0	Thích hợp để vận chuyển bình xịt – chỉ khi kết hợp với bộ chuyển đổi Home Base 5.035-488.0.	☐
Bộ hộp dụng cụ Homebase	10	4.035-406.0	Bộ Hộp cung cấp đủ không gian cho ba chai đựng chất tẩy rửa cùng với vải, dụng cụ cạo, túi đựng rác dự phòng, găng tay, v.v.	☐
BỘ DỤNG CỤ				
Dose mounting kit				
Tin system Classic	11	2.039-390.0		☐
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	12	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Đèn hiệu nhấp nháy	13	4.039-267.0	Đèn hiệu nhấp nháy không chói giúp tăng độ an toàn khi làm việc trong các tòa nhà tối.	☐
Bộ phụ tùng khác				
Bộ đính kèm cho cây lau nhà quét trước 60 cm	14	4.039-270.0	Chổi quét trước có thể quét sạch bụi bẩn thô và nó ngăn bụi bẩn thô bám vào đầu chổi và vào chổi cao su.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng

PHỤ KIỆN CHO BD 70/90 R CLASSIC BP *KAP
1.161-485.0



		Mã đặt hàng		
MÁY GIẶT THẢM				
Khác				
Hộp đựng chất làm sạch, hoàn chỉnh	15	4.070-006.0	Bộ dụng cụ bao gồm hộp đựng chất làm sạch và bộ chuyển đổi Home Base. Để kết nối rãnh Home Base.	☐

☐ Phụ kiện đang có hàng